

HP Z2 Mini G3 Workstation 互換性

HP Z2 Mini G3とEIZO社製 製品との互換性
についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・ BIOS画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCSによるTG-18QCパターンが正常に表示される
- ・ RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する
- ・ 1画面、PbyPの両方で正常に表示される (RX440、RX660、MX315W)

			HP Z2 Mini G3 Workstation		HP Z2 Mini G3 Workstation (エントリーモデル)	
CPU			Xeon E3-1225 v5 3.30GHz		Core i3-6300 3.7GHz	
BIOS			1.50A		1.58	
OS			Windows 7 Professional 64bit	Windows 10 Pro バージョン1607	Windows 7 Professional 64bit	Windows 10 Pro バージョン1607
GPU			Quadro M620		インテル HDグラフィックス P530	
GPU Driver Ver.			Ver.375.86		Ver.21.20.16.4541	Ver.22.20.16.4749
接続			DisplayPort、DVI ※1		DisplayPort、DVI ※1	
RadiForce G&R-Series	5MPモノクロ	GX550	○※2※3	○※2※3	○※2※3	○※2
	5MPモノクロ	GX540	○※2※3	○※2※3	○※2※3	○※2
	3MPモノクロ	GX340	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	2MPモノクロ	GX240	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	8MPカラー	RX850	○※2※3	○※2※5	○※2※3	○※2
	6MPカラー	RX660	○※2※3※4	○※2※4	○※2※3※6	○※2※4
	6MPカラー	RX650	○※2※3	○※2※5	○※2※3	○※2
	4MPカラー	RX440	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	4MPカラー	RX430	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	3MPカラー	RX350	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	3MPカラー	RX340	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	2MPカラー	RX250	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	2MPカラー	RX240	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	1MPカラー	RS110	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
RadiForce MX-Series	8MPカラー	MX315W	○※2※3※4	○※2※4	○※2※3※4	○※2※4
	2.3MPカラー	MX242W	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	2MPカラー	MX215	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	2MPカラー	MX210	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
	1MPカラー	MX191	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2
FlexScan	2.3MPカラー	EV2456	○※2※3	○※2	○※2※3	○※2

※1 DisplayPort ~ DVI変換アダプタ (アクティブタイプ) で接続
 ※2 シャットダウン、再起動もしくはDisplayPortケーブルを抜いた時にノイズが表示される場合があります
 ※3 端末を起動した直後のHPロゴ表示時にノイズが一瞬表示される場合があります
 ※4 PbyP表示時は製品付属のDisplayPortケーブル (PP028) でモニターのDisplayPort出力端子とDisplayPort 2端子を接続してください
 ※5 モニターの主電源を入れなおした後に画面が表示されない場合があります。端末を再起動してください
 ※6 PbyPでは正常に表示されません。