

HP Z6 G4 Workstation

システム構成図

2019年7月25日版





メモリ

HP Z6 G4 Workstationには、システムボード上に6つ、ライザーカード上に6つ、計12つのメモリスロット(1CPU時は6メモリスロット)を搭載しています。下記のメモリキットにはメモリモジュールが1つのみ入っています。



同容量のメモリモジュールで揃えていただくことを推奨します。他社製のDIMMや異なるメモリ仕様のDIMMは混在できません。

メモリの動作周波数は2933MHz / 2666MHzですが、搭載CPUの動作クロックが遅い場合には、CPUの動作クロックで動作します。また、2933MHzメモリと2666MHzメモリで混在は可能ですが、クロックの低いものに合わせて動作します。

↓ Registered DIMM (2933MHz)

5YZ56AA : 8GB (1x8GB) DDR4-2933 ECC メモリーモジュール

5YZ54AA : 16GB (1x16GB) DDR4-2933 ECC メモリーモジュール

5YZ55AA : 32GB (1x32GB) DDR4-2933 ECC メモリーモジュール

↓ Registered DIMM (2666MHz)

1XD84AA : 8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC メモリーモジュール

1XD85AA : 16GB (1x16GB) DDR4-2666 ECC メモリーモジュール

1XD86AA : 32GB (1x32GB) DDR4-2666 ECC メモリーモジュール

・ Microsoft Windows 7 Professional 32bit/Microsoft Windows XP Professional 32bit/Vista Business 32bitのOSが利用可能なアドレス空間の最大は4GBですが、コンピュータ内の特定のコンポーネント（システムROM、APIC、PCIデバイス、グラフィックスコントローラなど）は、4GBの範囲内にアドレス空間を必要とします。よって4GB構成の場合、Windows OSが使用できるメモリ容量は4GBより少なくなり、システムの構成によっては3.2GB以下になる場合もあります。下記ページにテクニカルホワイトペーパー「HP Workstation - 4GB RAM搭載Pentium® /Xeon ワークステーションのメモリについて」

<http://h50146.www5.hp.com/products/workstations/support/whitepapers/nt/index.html>


又は、「Microsoft Windows XPでのRAMの割当て」

http://www.jpn.hp.com/products/workstations/white_papers/index.html

がございますので、詳細はこちらでご確認ください。

HP Z6 G4 Workstation システム構成図 2019年7月25日版

Z6 G4の1CPU構成時 メモリスロット



左の図の番号はメモリを入れる順番を示しており、上の表のDIMMスロットの番号を示しているものではありません。

左の図の **1** から順番にメモリを挿してください。上の表のDIMMの番号はマザーボード上に示しているDIMMスロット番号です。

※上記以外の構成が使用できないわけではございません。また、CTOで選択できない構成も含んでおります。



下の図の番号はメモリを入れる順番を示しており、上の表のDIMMスロットの番号を示しているものではありません。


下の図の **1** から順番にメモリを挿してください。上の表のDIMMの番号はマザーボード、ライザーカード上に示しているDIMMスロット番号です。

※上記以外の構成が使用できないわけではございません。また、CTOで選択できない構成も含んでおります。


32bitOSでは4GBまでしか認識しません。

Z6 G4の2CPU構成時 メモリスロット

Z6 G4のマザーボード



Z6 G4のライザーカード





グラフィックスコントローラー

HP Z6 G4 Workstationのグラフィックス構成とマルチモニタに関して

HP Z6 G4 Workstationは、PCI Express3.0スロットを6スロット搭載しています。PCI Express 3.0は、従来の2.0規格に比べバススピードが約1.6倍となり、高いパフォーマンスを得られます。HP Z6 G4 Workstationではグラフィックスカードは最大で3枚、モニターを最大8画面表示できます。グラフィックスカードを複数搭載する場合には全て同じ物を搭載してください。

【重要】HP Directplusオンラインショップで購入したグラフィックスカードの同梱品について

弊社Direct Plusオンラインショップでカスタマイズ可能な下記のグラフィックスカードには、変換アダプタは同梱されませんのでご注意ください。本ガイド記載の同梱変換アダプターは、グラフィックスカード単体購入時の付属品を記載しております。変換アダプタが必要な場合、このガイドに掲載している変換アダプタを別途お買い求めください。

HP Direct Plus Webサイト

http://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPV/BrowseCatalogForBusiness-Start?CategoryName=DPBworkstation

※ Quadro P5000かGP100を2枚以上装着する場合は、HP Z Turbo Quad Proストレージドライブは装着できません。

PCI Express

6NB51AA : NVIDIA Quadro RTX8000

※大型の冷却ファンを装備しているためスロット2枚分の領域を必要とします。そのため、装着した直下のスロット1枚が使えなくなりますのでご注意ください

※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
 ※ DisplayPort端子 × 4、VirtualLink(USB-C) × 1、
 ※ 6ピン - 8ピン補助電源用変換アダプタ × 1。その他変換アダプタは付属しません
 ※ ステレオ端子は別途3Dステレオブラケットが必要です。(HPでは販売していません)

PCI Express

5JH80AA : NVIDIA Quadro RTX6000

※大型の冷却ファンを装備しているためスロット2枚分の領域を必要とします。そのため、装着した直下のスロット1枚が使えなくなりますのでご注意ください

※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
 ※ DisplayPort端子 × 4、VirtualLink(USB-C) × 1、
 ※ 6ピン - 8ピン補助電源用変換アダプタ × 1。その他変換アダプタは付属しません
 ※ ステレオ端子は別途3Dステレオブラケットが必要です。(HPでは販売していません)

PCI Express

5JH81AA : NVIDIA Quadro RTX5000

※大型の冷却ファンを装備しているためスロット2枚分の領域を必要とします。そのため、装着した直下のスロット1枚が使えなくなりますのでご注意ください

※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
 ※ DisplayPort端子 × 4、VirtualLink(USB-C) × 1、
 ※ 6ピン - 8ピン補助電源用変換アダプタ × 1。その他変換アダプタは付属しません
 ※ ステレオ端子は別途3Dステレオブラケットが必要です。(HPでは販売していません)

PCI Express

5JV89AA : NVIDIA Quadro RTX4000

※ PCI Express3.0対応。デュアルグラフィックス可能
 ※ DisplayPort端子 × 3、VirtualLink(USB-C) × 1、
 ※ 6ピン - 8ピン補助電源用変換アダプタ × 1。その他変換アダプタは付属しません

PCI Express

6YT67AA : NVIDIA Quadro P2200

※ PCI Express3.0対応、デュアルグラフィックス可能
 ※ DisplayPort端子 × 4、
 ※ 変換アダプタは付属しません

PCI Express

1ME41AA : NVIDIA Quadro P2000

※ PCI Express3.0対応、デュアルグラフィックス可能
 ※ DisplayPort端子 × 4、
 ※ 変換アダプタは付属しません

PCI Express

1ME01AA : NVIDIA Quadro P1000

※ PCI Express3.0対応、3グラフィックス可能、
 ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
 ※ Mini-DisplayPort to DisplayPort変換アダプター × 2付属

HP Z6 G4 Workstation システム構成図 2019年7月25日版

PCI Express

3ME25AA : NVIDIA Quadro P620

- ※ PCI Express3.0対応、デュアルグラフィックス可能、
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPort変換アダプター × 2付属

PCI Express

1ME43AA : NVIDIA Quadro P400

- ※ PCI Express3.0対応、デュアルグラフィックス可能
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 3
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

DisplayPort 変換アダプタ

変換アダプタ

4SH08AA : USB Type-C to DisplayPort 変換アダプタ

変換アダプタ

2MY05AA : Mini-DisplayPort to DisplayPort変換アダプタ



グラフィックスカード

PCI Express

販売終了 : NVIDIA Quadro GP100



- Z6 G4には最大2枚のGP100の搭載が可能です。K20など他のTeslaカード、また他のGP100以外のグラフィックスカードとの混在はできません。

GP100カードとグラフィックスカードのサポートMatrix

	GP100 1枚挿し
グラフィックスカードなし	○
NVIDIA Quadro P620	○
NVIDIA Quadro P1000	○
NVIDIA Quadro P2000	○
NVIDIA Quadro P4000	○
NVIDIA Quadro P6000	○

- GP100カードのインストール
 - ①GP100 1枚の場合 GP100カード→スロット2
 - ②GP100 2枚の場合 1st GP100カード→スロット2、 2nd GP100カード→スロット5か4

構成を組む上での制限

消費電力の大きいGP100カードを装備する場合は電源容量の問題から幾つか制限がありますので、下記にご注意の上構成してください。

GP100カードはCTOでは組めませんので、オプション品を使用してルールに合うよう構成してください。

1. GP100以外のグラフィックスカードとの併用はサポートしていません。
2. PCIeスロットに接続するZ TurboドライブとGP100カードを2枚搭載し併用する場合はデュアルプロセッサ構成にする必要があります。
3. GP100カード構成は32ビットOSではサポートしません。64ビットOSをご使用ください。
4. Tesla K20など他のTeslaカードとの混在はできません。
5. Windows 8.0 / 8.1ではサポートしません。

● NVIDIA Quadro GP100を2枚搭載する場合、下記に該当する構成はサポートしません。

- 下記の※（クラス1）以外のCPUをデュアルで搭載している場合
- 下記の※（クラス1）CPUをデュアルで搭載し、かつSATA、SASハードディスクドライブを2本以上搭載している場合

※ CPU出カクラス

(クラス1) LP

- インテル(R) Xeon(R) Bronze 3104 プロセッサ (1.7GHz, 6コア, 8.25MB, 2133MHz)
- インテル(R) Xeon(R) Silver 4108 プロセッサ (1.8GHz, 8コア, 11MB, 2400MHz)
- インテル(R) Xeon(R) Gold 5122 プロセッサ (3.6GHz, 4コア, 16.5MB, 2666MHz)

(クラス2) MP

- インテル(R) Xeon(R) Gold 6128 プロセッサ (3.4GHz, 6コア, 19.25MB, 2666MHz)

(クラス3) HP

- インテル(R) Xeon(R) Gold 6132 プロセッサ (2.6GHz, 14コア, 19.25MB, 2666MHz)
- インテル(R) Xeon(R) Gold 6134 プロセッサ (3.2GHz, 8コア, 24.75MB, 2666MHz)

(クラス4) UHP

- インテル(R) Xeon(R) Gold 6136 プロセッサ (3.0GHz, 12コア, 24.75MB, 2666MHz)
- インテル(R) Xeon(R) Platinum 8160 プロセッサ (2.1GHz, 24コア, 33MB, 2666MHz)

(クラス5) EP

- インテル(R) Xeon(R) Gold 6154 プロセッサ (3.0GHz, 18コア, 24.75MB, 2666MHz)

HP Z6 G4 WorkstationのPCIスロット構成に関して

HP Z6 G4 Workstationは、下記の表にあるPCIスロットを搭載しています。カードにより推奨するスロットが異なりますので、下記の注意事項をお読みください。

Z6 G4のスロット位置と種類



スロット	スロットタイプ
1	PCI Express 3.0 x4 (※オープンエンド)
2	PCI Express 3.0 x16
3	PCI Express 3.0 x4 (※オープンエンド)
4	PCI Express 3.0 x8 (※1)
5	PCI Express 3.0 x16
6	PCI Express 3.0 x4 (※オープンエンド)

※ グラフィックスカードは最大3基まで搭載可能です。推奨はスロット2、スロット5、スロット4の順番での搭載です。


※ Quadro RTX8000 / RTX6000 / RTX5000 などのダブルハイトグラフィックスはスロット2に搭載してください。

隣接したスロット3は空きのままの必要があります。

※ 1 2nd M.2スロット利用時はx4となります。なおx8以上のカードを入れるとオンボードの2nd M.2スロットが使用できなくなります。

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>

ストレージ




	最大搭載数量	搭載位置	コントローラ
メディアカードリーダー	1	1	USB
オプティカルドライブ	2	4 3	SATA
ハードディスクドライブ	6*1 (オプションのブラケットを利用して 最大6基までサポート)	5 6 2 3 (5.25" ベイの位置 2 3 は、オプションの4 in1 ブラケットを利用すれば、3rd以降のハードドライブを搭載可能です。)	SATA もしくは オプションSAS
HP Z Turboドライブ	10	*2 7 8 9 ~ 16 7, 8はマザーボードに直接Turboドライブを差します。9 ~ 16はPCIeスロットを使用します。	M.2接続NVMe

*1 オンボードストレージコントローラは6ポートとなります。

*2 マザーボード上、2nd M.2スロットにTurboドライブをインストールして使用する場合、PCIeスロット4はx8からx4にレーン数が減少します。

オンボード

オンボード SerialATA 6Gb/s コントローラ
(6ポート、RAID 0, 1, 5, 10 可能)
※RAID10構成時はストレージは4本構成にする必要があります。



HP Z6 G4 Workstationには、オンボードで6Gb/sのSerial ATAコントローラを搭載しており、内部に合計6ポートがあります。

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>

内蔵オプション/SerialATA ハードディスクドライブ

- ※ SerialATA (SATA)およびSerial Attached SCSI (SAS)ハードディスクは、Windowsの場合のみ混在可能です。
- ※ SerialATA HDD、Serial Attached SCSI HDDともに最大6台(但し、3基目以降はハードディスクドライブブラケットを利用して外部5インチベイに装着の必要があり、外部5インチベイを1つ利用します。3番目以降2in1か4in1ブラケットを使用する場合、搭載できるのは2.5インチドライブのみとなります。(5インチベイにSSDを装着する場合もドライブブラケットが必要です。))

A

LQ036AA : 500GB SerialATA 6Gb/s ハードディスクドライブ (7,200rpm, NCQ)

LQ037AA : 1TB SerialATA 6Gb/s ハードディスクドライブ (7,200rpm, NCQ)

QB576AA : 2TB SerialATA 6Gb/s ハードディスクドライブ (7,200rpm, NCQ)

K4T76AA : 4TB SerialATA 6Gb/s ハードディスクドライブ (7,200rpm, NCQ)

※ドライブロックセキュリティには対応していません。

A3D26AA : 256GB SerialATA SSD

※本製品は複数のベンダー、モデルが混在しており、モデルによりパフォーマンスが多少異なる可能性があります。
2.5インチから3.5インチに変換するためのブラケット同梱

D8F30AA : 512GB SerialATA SSD

※本製品は複数のベンダー、モデルが混在しており、モデルによりパフォーマンスが多少異なる可能性があります。
2.5インチから3.5インチに変換するためのブラケット同梱

F3C96AA : 1TB SerialATA SSD

※本製品は複数のベンダー、モデルが混在しており、モデルによりパフォーマンスが多少異なる可能性があります。
2.5インチから3.5インチに変換するためのブラケット同梱

Y6P08AA : 2TB SerialATA SSD

※本製品は複数のベンダー、モデルが混在しており、モデルによりパフォーマンスが多少異なる可能性があります。
2.5インチから3.5インチに変換するためのブラケット同梱

内蔵オプション/Serial Attached SCSI ハードディスクドライブ

- ※ SerialATA (SATA)およびSerial Attached SCSI (SAS)ハードディスク は、Windowsの場合のみ混在可能です。
- ※ SerialATA HDD、Serial Attached SCSI HDDともに最大6台(但し、3基以降はハードディスクドライブブラケットを利用して外部5インチベイに装着の必要があり、外部5インチベイを1つ利用します。3番目以降2 in 1か4 in 1ブラケットを使用する場合、搭載できるのは2.5インチドライブのみとなります。(5インチベイにSSDを装着する場合もドライブブラケットが必要です。)
- ※ SAS 15K回転のハードディスクはパフォーマンスを優先しておりますので、ハードディスクの共振による作動音がSATAハードディスクよりも大きくなります。騒音を気にされる方は、SATA HDDを強くお勧めします。
- ※ 別途SASコントローラーが必要となります。

B

L5B74AA : 300GB SAS 6Gb/s 15K SFF ハードディスクドライブ

※ 2.5インチから3.5インチに変換するためのブラケット同梱

RAIDコントローラ

1FV90AA : MicroSemi 2100-4i4e SAS RAID コントローラー

A

SerialATA ドライブ

B

内蔵 Serial Attached SCSIハードディスク

- ※ PCI Express x8 インタフェースとなります
- ※ 内蔵4ポート、外部4ポート
- ※ RAID 0, 1, 10対応

内蔵オプション/ハードディスクドライブブラケット

NQ099AA : ハードディスクドライブ ブラケット (Zシリーズ用)

※外部5インチベイへハードディスクドライブを1本搭載するためのブラケット。
(HP純正品3.5インチ、2.5インチドライブ対応)

- A SerialATA ドライブ
- B Serial Attached SCSI
ドライブ

K4T74AA : HP 2.5インチ HDD/SSD 2-in-1
オプティカルドライブベイ ブラケット

※外部5インチベイへ2.5インチドライブを搭載するためのブラケット。
本ブラケット1つに2.5インチドライブが2本搭載可能です。(3.5インチドライブは搭載不可)

- A SerialATA ドライブ
- B Serial Attached SCSI
ドライブ

B8K60AA : HP 4-in-1 SFF (2.5in) ハードディスクキャリアキット

※外部5インチベイへ5基目以降の2.5インチドライブを搭載するためのキット。
本キット1つに2.5インチドライブが4本搭載可能です。(3.5インチドライブは搭載不可)
またZ6 G4には本キット1つまで搭載可能。ただし、ドライブの搭載本数によってはマザーボード上の
SATA、SASのポートが足りなくなる場合がありますので、その場合はRAIDコントローラを別途搭載
する必要があります。

- A SerialATA ドライブ
- B Serial Attached SCSI
ドライブ

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>



M.2接続オンボードSSD

- ※ 増設用本体内蔵SSD
- ※ マザーボード上のM.2スロットに接続します（最大2枚まで）
- ※ ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※ ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※ 2nd M.2スロットにTurboドライブをインストールして使用する場合、PCIeスロット4はx8からx4にレーン数が減少します。なおx8以上のカードをPCIeスロット4に入れると、オンボードの2nd M.2スロットが使用できなくなります。

オンボード
M.2

1PD59AA : HP Z Turbo ドライブ 256GB TLC Z4/6 G4 SSD Kit

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。（最大2基まで）PCIeスロットには搭載できません。

オンボード
M.2

1PD60AA : HP Z Turbo ドライブ 512GB TLC Z4/6 G4 SSD Kit

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。（最大2基まで）PCIeスロットには搭載できません。

オンボード
M.2

1PD61AA : HP Z Turbo ドライブ 1TB TLC Z4/6 G4 SSD Kit

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。（最大2基まで）PCIeスロットには搭載できません。

オンボード
M.2

3KP39AA : HP Z Turbo ドライブ 2TB TLC Z4/6 G4 SSD Kit

※マザーボード上のM.2スロットに搭載して使用します。（最大2基まで）PCIeスロットには搭載できません。

Z Turbo ドライブ（PCIe 接続 SSD）

- ※ 増設用本体内蔵SSD
- ※ PCIe接続
- ※ PCIeスロットを1つ使用します。
- ※ ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※ ドライブロックセキュリティには対応していません。

PCI

Y1T52AA : HP Z Turboドライブ G2 1TB TLC SSD PCIe
M.2対応ソリッドステートドライブ

HP Z6 G4 Workstation システム構成図 2019年7月25日版



PCIe SSD (Z Turbo ドライブ Quad Pro)

- ※最大搭載可能枚数は、PCIe x8/x16スロットの空きスロット数に依存します。
(例えばPCIe x16スロットが3つ、PCIe x8スロットが1つ空いていれば、4枚のSSD構成のQuad Proを最大3枚、2枚のSSD構成のQuad Proを1枚の合計4枚まで搭載可能です。)
- ※SSDモジュールが1枚、2枚構成時にはPCIe 3.0 x8スロットかPCIe 3.0 x16スロットで、3枚、4枚構成時にはPCIe 3.0 x16スロットで使用してください。
- ※ハードウェアRAIDには対応しておりません。RAIDの設定にはOSの機能を使用したソフトウェアRAIDを使用する必要があります。(Intel Rapid Storage Technologyにも対応しておりません)
- ※Windows7ではNVMe用のドライバを持たないため、NVMe用ドライバを適用する必要があります
- ※ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※以下のハードウェア構成ではサポートしません。
 - デュアルワイドグラフィックスカード (Quadro P5000かGP100) を2枚以上装着する場合

PCI

4YZ38AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 256GB × 2 PCIe TLC SSD

※Z Turbo ドライブ Quad Proベースモジュールに256GBのM.2モジュールを2枚搭載したもの

PCI

4YZ39AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 512GB × 2 PCIe TLC SSD

※Z Turbo ドライブ Quad Proベースモジュールに512GBのM.2モジュールを2枚搭載したもの

PCI

4YZ40AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 1TB × 2 PCIe SSD

※Z Turbo ドライブ Quad Proベースモジュールに1TBのM.2モジュールを2枚搭載したもの

PCI

3KP42AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 2TB × 2 PCIe SSD

※Z Turbo ドライブ Quad Proベースモジュールに2TBのM.2モジュールを2枚搭載したもの

M.2

4YZ35AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 256GB TLC SSDモジュール

※上記の4つのベースモジュール(N4YZ38AA / 4YZ39AA / 4YZ40AA/3KP42AA)に必要なに応じて増設するためのM.2 SSDモジュール

M.2

4YZ36AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 512GB TLC SSDモジュール

※上記の4つのベースモジュール(N4YZ38AA / 4YZ39AA / 4YZ40AA/3KP42AA)に必要なに応じて増設するためのM.2 SSDモジュール

M.2

4YZ37AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 1TB TLC SSDモジュール

※上記の4つのベースモジュール(N4YZ38AA / 4YZ39AA / 4YZ40AA/3KP42AA)に必要なに応じて増設するためのM.2 SSDモジュール

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>

HP Z6 G4 Workstation システム構成図 2019年7月25日版

M.2

3KP43AA : HP Z Turbo ドライブ Quad Pro 2TB SSDモジュール

※上記の4つのベースモジュール(N4YZ38AA / 4YZ39AA / 4YZ40AA/3KP42AA)に必要な応じて増設するためのM.2 SSDモジュール

Virtual RAIDコントローラ

3FJ81AA : Intel VROC NVMe SSDプレミアム
コントローラモジュール

各種NVMeコントローラ接続の
HP Z Turboドライブが接続可能

※各種M.2接続（NVMeコントローラ接続）のHP Z TurboドライブをRAIDボリューム
として使用する事が可能です
※ブートドライブボリュームにも対応
※Intel RSTe5.0以降のドライバでRAID 0, 1, 5, 10対応

3FJ80AA : Intel VROC NVMe SSDスタンダード
コントローラモジュール

各種NVMeコントローラ接続の
HP Z Turboドライブが接続可能

※各種M.2接続（NVMeコントローラ接続）のHP Z TurboドライブをRAIDボリューム
として使用する事が可能です
※ブートドライブボリュームにも対応
※Intel RSTe5.0以降のドライバでRAID 0, 1, 10対応

インテル Optane

PCIe

25C47AA : インテル Optane SSD 905p 280GB AiC PCIe

※Windows10のみでのサポートとなります
※スロット1、スロット4の優先順位で搭載してください

PCIe

25C48AA : インテル Optane SSD 905p 480GB AiC PCIe

※Windows10のみでのサポートとなります
※スロット1、スロット4の優先順位で搭載してください



ネットワークコントローラ

PCI

W8X25AA : Intel Ethernet I350-T4 1Gb 4ポートアダプタ

- ※ 10Mbps/100Mbps/1Gbps、RJ-45 × 4
- ※ PCI Express x4対応
- ※ インテルI350コントローラ搭載
- ※ 複数枚の搭載はサポートしていません。

PCI

V4A91AA : Intel Ethernet I350-T2 1Gb デュアルポートアダプタ

- ※ 10Mbps/100Mbps/1Gbps、RJ-45 × 2
- ※ PCI Express x4対応
- ※ インテルI350コントローラ搭載
- ※ 複数枚の搭載はサポートしていません。

PCI

1QL46AA : Intel X550 10GBASE-T デュアルポート NIC

- ※ 100Mbps/1Gbps/10Gbps、RJ-45 × 2
- ※ PCI Express x4対応
- ※ インテルX550コントローラ搭載
- ※ 複数枚の搭載はサポートしていません。

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>



Thunderbolt 3

PCI

3UU05AA : HP Dual Port Thunderbolt 3 PCIeカード

Thunderbolt™ 3 USB type-C x2ポート、DisplayPort入力 x2ポート。
下記の検証済グラフィックスカードとの使用が必要です。
-NVIDIA Quadro P400 / P620 / P1000 / P2000 / P2200 / P4000 / P5000 / P6000 / RTX4000 / RTX5000 / RTX6000
※必ずPCIeスロット6に搭載してください。
※複数枚の搭載はサポートしていません。
※Quadro RTX8000との使用は不可



入力デバイス

USB接続

M5C35AA : 3Dconnexion CADマウス



その他オプション

EM165AA : 内部USBポートキット (USB2.0)

※筐体内にUSBポートを追加する際に必要

2HW42AA : HP Z2 Mini / Z2 Tower / Z4 / Z6 G4レールラックキット

各種オプション製品のインストール方法については下記サイトのマニュアルをご覧ください。
<http://jp.ext.hp.com/doc/hpi/manual/>

モニター

外部出力ポートに接続

1J505A4#ABJ HP Z22n G2プロフェショナル液晶モニター (21.5インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,080 の21.5インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort、HDMI、VGA端子装備。Energy Star、EPEAT Goldなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1J506A4#ABJ HP Z23n G2プロフェショナル液晶モニター (23インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,080 の23インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort、HDMI、VGA端子装備。Energy Star、EPEAT Goldなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1J509A4#ABJ HP Z24n G2プロフェショナル液晶モニター (24インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジーチェーン可能。Energy Star、EPEAT Goldなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1J510A4#ABJ HP Z27n G2プロフェショナル液晶モニター (27インチワイド)

狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジーチェーン可能。Energy Star、EPEAT Goldなどの環境規制に準拠したディスプレイ

高解像度 モニター

2TB68A4#ABJ HP Z27 4K UHD プロフェショナル液晶モニター (27インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の27インチモニター。

1AA81A4#ABJ HP Z32 4K UHD プロフェショナル液晶モニター (31.5インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の31.5インチモニター。

Z4W65A4#ABJ HP Z38c Curved プロフェショナル液晶モニター (37.5インチワイド)

IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比21:9(3,840 × 1,600)対応の37.5インチ曲面モニター。