



## HP PageWideシリーズ クイックリファレンス構成参考資料

お客様への確認事項・設定作業時間 (目安) 一覧  
初回電源投入時設定構成オプション  
機能・設定項目 比較 (概略) コントロールパネル・EWS・SW (ソフトウェア)  
コントロールパネル機能・設定項目一覧 (概略)  
EWS機能・設定項目一覧 (概略)  
HP A3 PageWide 製品 機能比較表



お客様への確認事項・設定作業時間 (目安)一覧

お客様へのご確認・ご対応していただく必要のある事項	作業時間 (分)	リファレンスガイド対応ページ				クイックリファレンス
		777z 複合機		750dw 単機能		
		エンジニア	ユーザー	エンジニア	ユーザー	
開梱・設置・プリセットチュートリアル	30	-	-	-	-	4
ネットワーク接続されたPC (ソフトウェアインストール時にネットワーク接続が必要、ネットワーク接続不可能な場合は、ドライバーをCDなどで準備するなどの対応が必要)	-	-	-	-	-	4
開梱後、初回電源投入時の設定	-	236	-	-	-	1
ネットワーク接続	-	5	4	4	3	2
ネットワーク接続にMACアドレスの登録が必要であれば製品のMACアドレスの登録依頼	-	-	-	-	-	3
有線ネットワーク接続	5	5	4	4	3	3
無線ネットワーク接続	-	15	8	14	7	5
インフラストラクチャー接続	-	15	8	14	7	5
ワイヤレス設定ウィザード	10	15	8	14	7	5
ネットワーク名	-	18	-	17	-	-
ネットワークパスワード	-	21	-	20	-	-
Wi-Fi Protected Setup(WPS) - プッシュボタンによる設定	5	23	-	22	-	-
WPS可能なワイヤレスルーター	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi Protected Setup(WPS) - PINによる設定	5	28	-	28	-	-
ワイヤレスルーターのWPS画面への接続情報	-	32	-	32	-	-
アドホック接続	-	34	10	35	9	-
Wi-Fi Direct 接続 (アドホック接続) 方法	5	34	10	35	9	-
Wi-Fi Direct 接続する機器 (1機種ずつ設定が必要、上限5台)	-	37	11	38	11	-
IPアドレスの設定 (DHCP・固定)	5	7	-	6	-	4
DHCP (自動)	-	-	-	8	-	4
DHCPの無効化 (有効化)	-	-	-	8	-	4
固定 (手動)	5	7	-	6	-	4
割り当てるためのIPアドレス	-	11	-	10	-	4
割り当てるためのサブネットマスク	-	-	-	-	-	4
割り当てるためのデフォルトゲートウェイ	-	-	-	-	-	4
割り当てるためのDNSサーバー	-	-	-	-	-	4
ファクス設定	15	44	21	-	-	6
ファクス接続	-	44	-	-	-	6
初期設定 (コントロールパネル/EWS)	5	44/51	-	-	-	7/6
お客様のファクス番号 (コントロールパネル/EWS)	-	48/55	-	-	-	7/6
電話回線の種類 (アナログ/IP電話回線/構内電話交換) (コントロールパネル)	-	49/-	-	-	-	7/6
ファクスヘッダ名 (企業名等) (コントロールパネル/EWS)	-	48/55	-	-	-	7/6
ファクス連絡先 / 番号登録 (コントロールパネル/EWS)	10	-	21/28	-	-	7/6
連絡先名 (コントロールパネル/EWS)	-	-	24/31	-	-	7/6
連絡先ファクス番号 (コントロールパネル/EWS)	-	-	25/31	-	-	7/6
ファクスレポート	5	-	-	-	-	8
送信確認を印刷するかどうかの確認 (デフォルトは印刷する)	-	-	-	-	-	8
HPデジタルファクス設定	10	57	-	-	-	13
保存・転送したファクスを印刷するかどうかの確認 (デフォルトは印刷する) (Win/EWSの各ステップ)	-	60/74/79/91	-	-	-	13
ネットワークフォルダに直接保存する方法	-	57	-	-	-	13
共有ネットワークフォルダ情報 (Win/Mac/EWS)	-	57/64/69	-	-	-	13
Windowsから設定する	10	57	-	-	-	13
Macから設定する	10	64	-	-	-	13
EWS (組み込み Webサーバ) から設定する	10	69	-	-	-	13
電子メールの添付ファイルとして転送する方法 (Win/Mac/EWS)	-	77	-	-	-	13
送信者メールアドレス	-	79/85/90	-	-	-	13
SMTPサーバー情報	-	80/85/91	-	-	-	13
受信者メールアドレス	-	79/85/90	-	-	-	13
Windowsから設定する	10	77	-	-	-	13
Macから設定する	10	83	-	-	-	13
EWS (組み込み Webサーバ) から設定する	10	87	-	-	-	13
スキャン設定	10	94	44	-	-	11
USBに直接保存する方法	-	-	44	-	-	11
コントロールパネルから操作する	10	-	44	-	-	11
USBメモリの使用許可	-	216	-	-	-	11
ネットワークフォルダに直接保存する方法	-	94	107	-	-	11
EWS (組み込み Webサーバ) から設定する	10	94	-	-	-	11
共有ネットワークフォルダ情報	-	95	-	-	-	11
電子メールの添付ファイルとして転送する方法	-	103	125	-	-	11
EWS (組み込み Webサーバ) から設定する	10	103	-	-	-	11
送信者メールアドレス	-	108	-	-	-	11
SMTPサーバー情報	-	108	-	-	-	11
受信者メールアドレス	-	108	-	-	-	11
コピー設定	5	-	147	-	-	12
デフォルトにしたい設定	-	-	156	-	-	12
用紙サイズに合わせてコピーする	-	-	168	-	-	12
ファームウェアアップデート	30	113	-	45	-	15
自動アップデートを許可するかどうかの確認 (デフォルトは自動アップデート)	-	-	-	-	-	15
EWSからのアップデート	30	113	-	45	-	15
アップデートファイルを使用したアップデート	30	119	-	51	-	15
USBメモリの使用許可	-	216	-	-	-	15
セキュリティ	5	126	-	58	-	14
保存ジョブ	5	126	-	58	-	14
PIN / パスワード (個人ジョブ / 保存ジョブ)	-	146/147 / 161/162	-	78/79 / 93/94	-	14



お客様への確認事項・設定作業時間 (目安)一覧

お客様へのご確認・ご対応していただく必要のある事項	作業時間 (分)	リファレンスガイド対応ページ				クイックリファレンス
		777z 複合機		750dw 単機能		
		エンジニア	ユーザー	エンジニア	ユーザー	
<b>プリンタのオン/オフのスケジュールとスリープの設定</b>	5	169	-	101	-	-
スリープ時間 (コントロールパネル/EWS)	-	171/183	-	103/114	-	-
プリンタのオン/オフのスケジュール (コントロールパネル/EWS)	-	173/184	-	105/114	-	-
コントロールパネルから設定する	5	169	-	101	-	-
EWSから設定する	5	180	-	111	-	-
<b>EWS管理・運用機能</b>	5	191	-	122	21	-
電子メール警告	5	197	-	127	-	-
差出人メールアドレス	-	200	-	130	-	-
SMTPサーバー情報	-	200	-	130	-	-
宛先メールアドレス	-	202	-	132	-	-
パスワード設定	5	207	-	137	-	-
パスワード	-	210	-	140	-	-
管理者設定	5	212	-	142	-	-
有効にする機能	-	216	-	146	-	-
レポート	5	218	-	148	-	-
設定のバックアップと復元	5	228	-	158	-	-
カートリッジレベルの表示とカートリッジの設定	5	-	168	-	21	-
カートリッジレベルの表示	-	-	171	-	24	-
カートリッジの設定	-	-	172	-	25	-
<b>PCへのソフトウェアインストール (Windows)</b>	-	-	-	-	-	9/10
<b>クイックセット</b>	-	-	-	-	-	16



## 初回電源投入時設定 プリンタ構成オプション

ネットワーク	オン	全てのネットワーク機能を有効にする	
	オフ	全てのネットワーク機能を無効にする	
Ethernet	オン	有線ネットワーク機能を有効にする	
	オフ	有線ネットワーク機能を無効にする	
すべてのワイヤレス	オン	全ての無線ネットワーク機能を有効にする	
	オフ	全ての無線ネットワーク機能を無効にする	
ワイヤレスインフラ	オン		
	オフ		
ワイヤレスアクセスポイント	オン		
	オフ		
メモリデバイス	オン	USBメモリの使用を有効にする	
	オフ	USBメモリの使用を無効にする	
ファクス	オン	全てのファクス機能を有効にする	
	オフ	全てのファクス機能を無効にする	
ファクスの再印刷	オン	ファクスの再印刷機能を有効にする	
	オフ	ファクスの再印刷機能を無効にする	
カラーファクス (受信)	オン	カラーファクスの受信を有効にする	
	オフ	カラーファクスの受信を無効にする	
コピー	オン	コピー機能を有効にする	
	オフ	コピー機能を無効にする	
カラーコピー	オン	カラーコピー機能を有効にする	
	オフ	カラーコピー機能を無効にする	
メモリデバイスからカラー印刷する	オン	USBメモリ内のファイルのカラー印刷を有効にする	
	オフ	USBメモリ内のファイルのカラー印刷を無効にする	
デジタル送信	オン	次の機能を有効にする ①ネットワークフォルダへのスキャン ②スキャンしてメール ③Sharepointへのスキャン ④HPデジタルファクス	
	オフ	次の機能を無効にする ①ネットワークフォルダへのスキャン ②スキャンしてメール ③Sharepointへのスキャン ④HPデジタルファクス	
Webscan	オン	Webscanを有効にする	
	オフ	Webscanを無効にする	
出荷時の設定にリセット	オン	次の機能を有効にする ①コントロールパネルの「デフォルトに戻す」メニュー ②EWSの「出荷時のデフォルト値に戻す」メニュー	
	オフ	次の機能を無効にする ①コントロールパネルの「デフォルトに戻す」メニュー ②EWSの「出荷時のデフォルト値に戻す」メニュー	
NFC	オン	NFC機能を有効にする	
	オフ	NFC機能を無効にする	
使用状況のデータ収集	オン	使用状況のデータ収集機能を有効にする	
	オフ	使用状況のデータ収集機能を無効にする	
オンラインソリューション	オン		このオプションはEWSの管理者設定にはありません
	オフ		
ファームウェアのアップデート	オン	ファームウェアのアップデート機能を有効にする	
	オフ	ファームウェアのアップデート機能を無効にする	



機能・設定項目 比較 (概略) コントロールパネル・EWS・SW (ソフトウェア)

※本資料は、PageWide Managed MFP P77760zについて作成しています

機能	機能	接続	コントロール パネル	EWS	SW	注記	
ネットワーク	有線接続	接続	✓	—	—		
	無線接続	設定ウィザード	✓	(✓)	—	EWSは有線接続時	
		WPS - プッシュボタン	✓	—	—		
		WPS - PIN	✓	—	—		
	設定全般		✓	✓	—		
	ネットワーク構成ページ印刷		✓	✓	—		
	Wi-Fi Direct	接続	✓	—	—		
ファクス	初期設定	設定ウィザード	✓	✓	✓		
	設定全般		✓	✓	✓	EWS/SWは日本語可	
	ファクス送信		✓	—	✓		
	HPデジタルファクス	ネットワークフォルダ	設定	—	✓	✓	
		電子メール	設定	—	✓	✓	
		USBメモリ	スキャン実行	✓	—	—	
	スキャン	ネットワークフォルダ	設定	—	✓	—	
		スキャン実行	✓	—	—		
電子メール		設定	—	✓	—		
		スキャン実行	✓	—	—		
PC		スキャン実行	✓	✓	✓		
SharePoint		設定	—	✓	—		
コピー		スキャン実行	✓	—	—		
	設定		✓	✓	—		
コピー	設定		✓	—	—		
	コピー実行		✓	—	—		
FWアップデート			✓	✓	✓	コントロールパネルからのアップデートはFWアップデートファイルを使用	
保存ジョブ	設定		—	✓	✓	EWS/SW(Windows)の両方を使用	
	ジョブ送信		—	—	✓		
	印刷		✓	✓	—		
プリンタ言語	設定		✓	✓	—		
スリープ	設定		✓	✓	—		
プリンタ オン/オフ スケジュール	設定		✓	✓	—		
インクカートリッジ	情報表示		✓	✓	—		
	インク残小アラート設定		✓	✓	—		
レポート	プリンタステータスレポート		✓	✓	—		
	印刷品質レポート		✓	✓	—		
	使用状況レポート		印刷	表示	—		
	イベントログ		表示	表示	—		
	PCL/PCL6/PS フォントリスト		印刷	印刷	—		
	ジョブログ		表示/印刷	表示/印刷	—		
電子メール警告	設定		—	✓	—		
EWSパスワード	設定		—	✓	—		
EWSの機能の有効/無効	設定		—	✓	—		
設定の保存と復元			—	✓	—		
デフォルトに戻す			✓	✓	—	設定値のみ、工場出荷時に戻す。 FWのバージョンは工場出荷時に戻すことができない。 FWのバージョンを戻したいときは、そのバージョンのFWファイルを用意する必要がある。	
HP JetAdvantage	設定		—	✓	—		



## コントロールパネル機能・設定項目一覧 (概略)

※本資料は、PageWide Managed MFP P77760zについて作成しています

ホーム	一層目	二層目	詳細
コピー	ドキュメント IDコピー		コピー一般 IDカードのコピー
スキャン	電子メール ネットワークフォルダ SharePoint コンピュータ USB		
印刷	Print Documents (USB) プライベートジョブ 保存したジョブ		USBメモリ内のファイルの印刷 PCから送られてきた「プライベートジョブ」 PCから送られてきた「プライベートジョブ」以外のジョブ
ファクス	今すぐ送信 後で送信 再印刷 セットアップ 電話帳	セットアップウィザード 基本設定 ツール レポート	通常のファクス ログに保存されたファクスの再印刷 各種設定 ファクステスト/ ファクス/ログの消去
サポートツール	トラブルシューティング メンテナンス サービス	<交換可能なパーツのステータス表示> ファームウェアの更新 デフォルトに戻す	ローラー/プリントヘッドワイパー/サービスインコンテナ/ドキュメントフィードローラー
USB <USBメモリが挿入されているときに表示>	ドキュメントの印刷 スキャンの送信先		USBメモリ内のファイルの印刷 USBメモリへのスキャン
設定	基本設定 ネットワークのセットアップ Wi-Fi Direct Bluetooth Smart ファクス設定 トレイ管理 用紙のセットアップ インク情報 印刷設定 電源管理 レポート セキュリティ	スリープモード スケジュール アウェイク/スリープ	言語設定等 プリンタのオン/オフ スケジュール
ネットワーク	Ethernet概要/ワイヤレスの概要	Ethernetの設定 ワイヤレス設定 レポート ネットワーク設定の復元 802.1X セキュリティのリセット	Wi-Fi Direct設定
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Directの概要		
インカートリッジ	推定カートリッジレベル		
トレイ	トレイの構成	設定	
ファクスステータス			自動応答/ファクスログ/ファクス音量
環境保護設定	両面コピー 両面ファクス印刷 スリープモード スケジュール オン/オフ 画面の明るさ		
ヘルプ			



EWS機能・設定項目一覧 (概略)

※本資料は、PageWide Managed MFP P77760zについて作成しています

タブ	項目	小項目	内容	
スキャン	コンピュータにスキャン	Webスキャン	スキャン設定	
	スキャンしてメール	設定 電子メールオプション	送信用電子メール設定 デフォルトの件名/本文/スキャン設定	
	ネットワークフォルダにスキャン	設定	デフォルトのスキャン設定	
	SharePointにスキャンする	設定	デフォルトのスキャン設定	
	USBにスキャンする	設定	デフォルトのスキャン設定	
	アドレス帳		連絡先	[連絡先名] 電子メール/ファクス番号/ ネットワークフォルダ (スキャンファイル保存先)
			アドレス帳の設定	アドレス帳の管理
コピー/印刷	設定	コピー設定 印刷設定 カラー制限		
ファクス	設定	ファクス設定ウィザード	ウィザードによる設定	
		ファクス基本設定	ファクスヘッダー等の基本設定	
		ファクス詳細設定	基本設定以外のファクス設定	
		ファクス転送	転送設定	
	迷惑ファクスのブロック機能	設定		
情報	ファクスログ	ファクスログの表示と削除		
HPデジタルファクス	デジタルファクスプロファイル	ネットワークフォルダへのデジタルファクス設定 電子メールへのデジタルファクス設定		
HP JetAdvantage	HP JetAdvantage の設定	セットアップ プロキシ設定		
ネットワーク	一般	ネットワーク概要	ネットワーク概要表示	
		ネットワークID	ホスト名/ドメイン名設定	
		ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6 の有効/無効 設定	
		プロキシ設定		
		ステータス	有線LANステータス表示	
	有線LAN (802.3)	IPv4設定		
		IPv6設定		
		詳細	ネットワークインターフェース/リンク設定 の設定	
	ワイヤレス (802.11)	ステータス	無線LANステータス表示	
		ワイヤレス設定ウィザード	ウィザードによる設定	
		IPv4設定		
		IPv6設定		
		ワイヤレス周波数帯域	使用する周波数帯域の設定	
	Wi-Fi Direct	ステータス	ステータス表示と設定変更	
	Bluetooth Smart	ステータス	オン/オフ の設定	
	AirPrint	ステータス	オン/オフ と設定の変更	
	Googleクラウドプリント	セットアップ		
	インターネット印刷プロトコル	ステータス	インターネット印刷プロトコルの設定	
		ユーザアクセスリスト	ユーザアクセスリストの管理	
	詳細設定	証明書	証明書	プリンタ証明書/証明機関証明書の管理
			管理プロトコル	HTTPSリダイレクションのオン/オフ 設定 HTTPS暗号強度の設定
			802.1X認証	設定
		デバイスアサウンスメントエージェント	設定	
Bonjour		設定		
SNMP		設定		
WINS		設定		
SLP		設定		
LPD		設定		
LLMNR		設定		
P9100		TCP9100ポート印刷の有効/無効 設定 以下のサービスの有効/無効 設定		
Microsoft Web Services			Microsoft Web サービス検索 Microsoft WSD印刷 Microsoft WSDスキャン	
		syslog		
DHCP詳細設定				



タブ	項目	小項目	内容
ツール	製品情報	プリンタ情報	・プリンタ情報の表示 ・セルフテストページの印刷
		サプライ品のステータス	・サプライ品のステータスの表示 ・プリンタステータスレポートの印刷
		サプライ品設定	
	レポート	使用状況レポート	表示
		プリンタレポート	以下を印刷 ・PCLフォントリスト ・PCL6フォントリスト ・PSフォントリスト
		イベントログ	表示
		ジョブログ	表示
		カラー使用ジョブ	表示
	ユーティリティ	ブックマーク	ブックマークの説明/Bonjourのインストール
		印刷品質ツールボックス	印刷品質レポートの印刷
		メンテナンス	以下のメンテナンス ・サービスインク容器 ・プリントヘッドワイパー ・トレイ1～5ローラー ・ドキュメントフィーダローラー
		資産トラッキング	設定
	設定のバックアップと復元	オンラインヘルプ	設定
		バックアップ	プリンタの各機能設定のバックアップ
	プリンタの再起動	元に戻す	プリンタの各機能設定の復元
プリンタの再起動	電源サイクル	プリンタをオフ/オンする	
プリンタアップデート	プリンタアップデート	プリンタ ファームウェアのアップデート	
設定	電力管理	省電力設定	以下の項目を設定 ・スリープに入る時間 ・プリンタの自動オン/オフ
		基本的なプリンタ設定	以下の項目を設定 ・I/Oタイムアウト ・手差し設定
	基本設定	日時	
		国際	プリンタ本体とEWSの言語設定
		トレイと用紙管理	
		画像登録	画像印刷に合わせて、各トレイの位置を微調整
		ColorLok設定	ColorLokロゴのある普通紙を使用するかしないかの設定
		表示設定	以下の項目を設定 ・画面の明るさ ・非動作タイマ ・エラーメッセージ表示時の動作
		匿名の使用状況情報の保存	設定
		匿名の使用状況情報の送信	設定
	コントロールパネルのカスタマイズ	ホーム画面のカスタマイズ	設定
		クイックセット	設定
	セキュリティ	一般のセキュリティ	以下の機能を設定 ・EWSパスワード ・サービスメニューのアクセスコード
		管理者設定	プリンタの各項目の有効/無効 設定
		アクセス制御	以下の項目を設定 ・サインイン ・ジョブステータス画面動作 ・ネットワークユーザ/グループとプリンタのアクセス許可 ・プリンタユーザアカウント
		保存データの保護	保存ジョブの設定
	電子メール警告	電子メールサーバ	プリンタからの送信メールアドレスとメールサーバの設定
		警告宛先	警告メールの宛先リスト管理
		警告設定	警告メールを送信するイベントの設定
	デフォルトに戻す	出荷時のデフォルト値に戻す	
		ネットワーク設定の復元	
	ファイアウォール	ファイアウォール ルール	・ファイアウォールの有効/無効 設定 ・ファイアウォール ルール作成
		ファイアウォール ルールの優先順位	設定
ファイアウォール アドレス テンプレート		追加可能	
ファイアウォール サービス テンプレート		追加可能	
ファイアウォール サービス一覧		追加可能	
ファイアウォール オプション		・フェールセーフ ・バイパスオプション	





## HP A3 PageWide 製品 機能比較表

項目		Managed MFP P77760z	Pro MFP 777z	Pro 750dw
印刷速度	A4標準(ISO) (モノクロ)	60ppm	45ppm	35ppm
	一般オフィスモード (モノクロ)	80ppm	65ppm	55ppm
	A4標準(ISO) (カラー)	60ppm	45ppm	35ppm
	一般オフィスモード (カラー)	80ppm	65ppm	55ppm
インク	シアン	HP 993X インクカートリッジ シアン (M0K08XC) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ シアン (M0J92AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ シアン (M0J92AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)
	マゼンタ	HP 993X インクカートリッジ マゼンタ (M0K27XC) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ マゼンタ (M0J96AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ マゼンタ (M0J96AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)
	イエロー	HP 993X インクカートリッジ イエロー (M0K00AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ イエロー (M0K00AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ イエロー (M0K00AA) 顔料系 約16,000枚 (A4)
	ブラック	HP 993X インクカートリッジ 黒 (M0K12XC) 顔料系 約22,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ 黒 (M0K04AA) 顔料系 約20,000枚 (A4)	HP 993X インクカートリッジ 黒 (M0K04AA) 顔料系 約20,000枚 (A4)
対応OS	Windows (64bit): 10/8.1/8/7 Windows (32bit): 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3以上 Windows Server (64bit): 2016/2012 R2/2012/2008 R2 SP1 Mac OS X: 10.12/10.11/10.12 UNIX Linux SAP Netware 6.5 Novel iPrint Client v6.X	Windows (64bit): 10/8.1/8/7 Windows (32bit): 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3以上 Windows Server (64bit): 2016/2012 R2/2012/2008 R2 SP1 Mac OS X: 10.12/10.11/10.12	Windows (64bit): 10/8.1/8/7 Windows (32bit): 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3以上 Windows Server (64bit): 2016/2012 R2/2012/2008 R2 SP1 Mac OS X: 10.12/10.11/10.12	
CPU速度	1.5GHz	1.5GHz	1.5GHz	
メモリ	1.5GB (標準&最大)	1.5GB (標準&最大)	1.5GB (標準&最大)	
内蔵ハードディスク	標準: 16GB SSD 最大: 128GB SSD (標準と交換)	標準: 16GB SSD 最大: 128GB SSD (標準と交換)	標準: 16GB SSD 最大: 128GB SSD (標準と交換)	
ディスプレイ	8インチカラータッチスクリーン	8インチカラータッチスクリーン	4.3インチカラータッチスクリーン	



HP A3 PageWide 製品 機能比較表

項目	Managed MFP P77760z	Pro MFP 777z	Pro 750dw
プリント言語	PCL6 PCL5 HP Postscript Level 3エミュレーション native PDF printing native Office PJL JPEG PCLM	PCL 6 PCL 5 HP Postscript Level 3エミュレーション native PDF printing	PCL 6 PCL 5 HP Postscript Level 3エミュレーション native PDF printing