

HP Z2 Mini G4 Workstation 互換性

HP Z2 Mini G4とEIZO社製 製品との互換性についてご案内いたします。



ご注意：

当内容はEIZO社での互換性評価を基にしたものであり、実際のお客様環境での互換性を保証するものではありません。

- ・BIOS画面が正常に表示される
- ・指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・インストール後グラフィックスボードが正常にOSに認識される
- ・モニターズベックに応じた推奨解像度が正常に表示される
- ・モニターが自動で認識される
- ・RadiCSによるTG-180Cパターンが正常に表示される
- ・RadiCSのキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・スタンバイ/スリープ/再起動/シャットダウンが正常に動作する

PC			HP Z2 Mini G4 Workstation ※ 1	
OS			Windows 10 Pro (64-bit) バージョン1709	
グラフィックスボード		Slot1 (PCI-Express x16)	Quadro P1000	Quadro P600
		Driver	Ver.391.33 ※ 2	Ver.391.33 ※ 2
RadiForce	5MPモノクロ	GX560	○	○
	G&R-Series			
	3MPモノクロ	GX340	○※3	○※3
	2MPモノクロ	GX240	○※3	○※3
	8MPカラー	RX850	○※3	○※3
	6MPカラー	RX660	○	○
	5MPカラー	RX560	○	○
	4MPカラー	RX440	○※3	○※3
	3MPカラー	RX360	○	○
	3MPカラー	RX350	○	○
	2MPカラー	RX250	○	○
	1MPカラー	RS110	○	○
RadiForce	8MPカラー	MX315W	○	○
MX-Series	2.3MPカラー	MX242W	○※3	○※3
	2MPカラー	MX215	○※3	○※3
	1MPカラー	MX194	○	○

※ 1 互換性確認用ワークステーションの詳細
 (Quadro P1000) CPU Intel Xeon E-2174G 3.8GHz, BIOS Q50 Ver.01.00.04 05/31/2018
 (Quadro P600) CPU Intel Xeon E-2124G 3.4GHz, BIOS Q50 Ver.01.00.04 05/31/2018

※ 2 10-bit表示には対応していません。

※ 3 解像度が正しく表示されない場合があるため、DVI-Dで接続してください。

【注意点】

モニターをUSB接続する場合はワークステーションのBIOS設定を以下のように変更してください。

[Advanced] (詳細設定) - [Power Management Options] (電源管理オプション) - [Runtime Power Management] (実行時の電源管理) のチェックを外す。

[Advanced] (詳細設定) - [Power Management Options] (電源管理オプション) - [Extended Idle Power States] (アイドル状態の拡張電力設定) のチェックを外す。