

HP ENVY All-in-One 32

Directplusモデル

シリーズ名		HP ENVY All-in-One 32-a1000jp シリーズ					
オペレーティングシステム		Windows 10 Pro (64bit)					
モデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンス・オフィスモデル	パフォーマンスプラスモデル	パフォーマンスプラス・オフィスモデル	プロフェッショナルモデル	プロフェッショナル・オフィスモデル	
	32-a1071jp	32-a1097jp	32-a1072jp	32-a1098jp	32-a1091jp	32-a1099jp	
プロセッサ※1 (クロック周波数, キャッシュ, コア数/スレッド数)	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz-4.80GHz, インテル®スマートキャッシュ16MB, 8コア / 16スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0				インテル® Core™ i9-10900 プロセッサ (2.80GHz-5.20GHz, インテル®スマートキャッシュ20MB, 10コア / 20スレッド) インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0		
カラー※2	ナイトフォールブラック						
筐体	オールインワンPC						
チップセット	インテル® H470 チップセット						
メモリ	16GB (8GB×2) DDR4-2933MHz (最大32GB)			32GB (16GB×2) DDR4-2933MHz (最大32GB)			
ストレージ※3	512GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)			512GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)		1TB SSD (PCIe NVMe M.2) + 2TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)	
Optane™ メモリー	-			インテル® Optane™ メモリー H10 & ソリッドステート・ストレージ (32GB / NVMe M.2)		-	
オプティカルドライブ	-						
サウンド	Audio by Bang & Olufsen対応、Realtek ALC3274 (HighDefinition Audio準拠, チップセット内蔵)						
グラフィックス	コントローラー	NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 with Max-Q design グラフィックス		NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Super with Max-Q design グラフィックス			
	ビデオメモリ	8GB (GDDR6)					
ディスプレイ	パネルタイプ※4	31.5インチワイド・UHD 4Kブライトビュー・IPSディスプレイ ※アンチリフレクションコーティング仕様					
	解像度 / 表示色 / 最大輝度	最大 3840 × 2160 / 最大 10.7 億色 / 600nit					
外部 インターフェイス	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション					
	内蔵無線 LAN※5	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0					
	HDMI	入力端子×1、出力端子×1 (背面) / 最大 3840 × 2160					
	USB	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps (バッテリーチャージ機能対応) ×1 (側面)、 Thunderbolt™ 3 (40Gbps) with SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps (Power Delivery, DisplayPort™ 1.2) ×1、SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2 (背面)					
	メディアスロット※6	メディアカードリーダー (側面)					
	オーディオ	ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 (側面)					
	ワイヤレス チャージ※7	対応 (Qi規格)					
	その他	セキュリティロックケーブル用ホール (背面)					
キーボード & マウス ※8	ワイヤレスマルチデバイスキーボード (日本語 / 109A) & ワイヤレス光学スクロールマウス						
Web カメラ	HP Wide Vision 5MP IR ポップアッププライバシーカメラ (約200万画素)						
マイク※9	クアッドマイク						
スピーカー ※10	Audio by Bang & Olufsen 2.1ch サウンドシステム						
Windows Hello	顔認証センサー						
サイズ	本体 (通常使用時)	約 720 mm (幅) × 557 mm (高さ) × 214 mm (奥行き)					
	台座スペース	約 364 mm (横幅) × 214 mm (奥行き)					
モニター傾斜角度	85°~115°						
質量	約 13.8 kg						
使用環境	温度 : 5~35℃(動作時)、-30~65℃(非動作時) 動作保証湿度 : 15~80%(26℃の場合)						
AC アダプター ※11	330W 外付AC アダプター (50/60Hz)						
ソフトウェア	ブリンストール	HP Support Assistant、HP Display Control、HP QuickDrop、その他					
	セキュリティ	マカフィー® リブセーフ (1年版)					
	オフィス※12	-	Office Home & Business 2019	-	Office Home & Business 2019	-	
オプション	リカバリメディア※13	-					
消費電力 (※14 最大時)	最大 330W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15	14区分 153.1kWh/年 (73.40%)						
付属品※16	速効! HPパソコンナビ特別版、マニュアル一式、電源コード、ACアダプター、保証書 等						
標準保証※17 ※18	1年間保証 (引き取り修理サービス、パーツ保証)						
使い方サポート※19	1年間						

- Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
Windowsを搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間 (1年間) と同一になります。
- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。
マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。
また、表記上のハードドライブ容量は、1GB = 1000MB換算であり、1GB = 1024MB換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※4 LCDディスプレイは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。
但し、HPでは輝点ゼロ保証をしております。
標準保証期間内において、液晶 モニターのパネル上に"輝点"ピクセルが1つ以上、又は"黒点"が6つ以上発生した場合、標準保証の対象としてサポートするサービスです。
"輝点"とは、液晶画面の背景が黒色に対し、白/赤/青/緑/紫/水色/黄色といった常時点灯している有色のピクセルです。"黒点"とは常時黒く表示されているピクセルです。
HPカスタマー・ケア・センターでの対応となります。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
アンテナは本体に内蔵されます。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 メディアカードリーダーにて対応可能なメディアは、次の通りです。但し、全てのメディアの動作を保証するものではありません。
SD™ カード、SDHC™ カード、SDXC™ カード
- ※7 デバイスにより対応しない場合があります。
また、ケースなどの遮蔽物や角度によって充電出来ない場合があります。
- ※8 ワイヤレスキーボード・ワイヤレスマウスのレシーバーは内蔵式です。
- ※9 ステレオ録音できない場合があります。
- ※10 Bluetooth接続した端末の楽曲をワイヤレスで再生できる "HP Audio Stream" に対応しています。
- ※11 本製品は一般のパソコンよりも多い電力量を要します。電力が不安定に、かつ電圧が低下しやすいタコ足配線のOAタップに電源ケーブルを接続すると、使用中に電源が落ちる恐れがあります。
そのため本機の電源ケーブルは壁のコンセント口に直挿しされることをお勧めします。
- ※12 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※13 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
- ※14 周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)
- ※15 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※16 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。

※17 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。（http://www.hp.com/jp/support/Desktop_End_of_Support）

※18 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※19 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

HPCPC_32-a1000jp_20200629_05D