

HP Pavilion Power 580

シリーズ名	HP Pavilion Power 580 シリーズ							
オペレーティングシステム	Windows 10 Home（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Home（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Home（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）		
モデル	HP Pavilion Power 580 スタンダードモデル	HP Pavilion Power 580 スタンダードモデル	HP Pavilion Power 580 アドバンスモデル		HP Pavilion Power 580 パフォーマンスモデル	HP Pavilion Power 580 パフォーマンスモデル		
	580-123jp	580-124jp	580-125jp	580-126jp	580-077jp	580-078jp		
プロセッサー (クロック周波数, キャッシュ, コア数/スレッド数)	AMD Ryzen5 1600 (3.20GHz-3.60GHz, L3 キャッシュ 16MB, 6コア/12スレッド)		AMD Ryzen7 1700 (3GHz-3.7GHz, L3 キャッシュ 16MB, 8コア/16スレッド)		インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー※1 (3.60GHz-4.20GHz, インテル® スマート・キャッシュ 8MB, 4コア/8スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0			
筐体	ミニタワー型(縦置き)							
チップセット	-							
プロセッサー冷却方式	空冷クーラー							
メモリ※2	16GB(8GB×2) PC4-19200 (2400MHz)(最大16GB)							
メモリスロット	2スロット (DIMM)							
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)				256GB SSD (SATA)			
ストレージ (2nd)※3	2TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)							
オプティカルドライブ※4	DVDライター(ウルトラスリム)							
サウンド※5	Realtek ALC3863-CG (High Definition Audio) 準拠、チップセット内蔵)、5.1チャンネルオーディオ対応							
グラフィック ス	コントローラー	AMD Radeon™ RX 580 グラフィックス				NVIDIA® GeForce® GTX 1060		
	ビデオメモリ	8GB (GDDR5)				3GB (GDDR5)		
	最大解像度※6	デュアルリンク DVI	-				2560 x 1600 ドット (60Hz)	
		HDMI (2.0)	4096 x 2160 ドット (60Hz)				4096 x 2160 ドット (60Hz)	
		DisplayPort (1.3)	5120 x 2880 ドット (60Hz)				5120 x 3200 ドット (60Hz)	
発色数	最大1677万色				最大1677万色			
拡張スロット※7	PCI Express x16 × 1スロット(空0)、 PCI Express x1 × 1スロット(空1)、 M.2 × 2スロット(空0)				PCI Express x16 × 1スロット(空0)、 PCI Express x1 × 1スロット(空1)、 M.2 × 1スロット(空0)			
ドライブベイ	ウルトラスリムベイx1(空0)、3.5インチx1(空0)、3.5インチ/2.5インチ兼用x1(空1)							
外部インター フェイス	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション						
	内蔵無線LAN※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2						
	USB※9	前面	USB3.0 × 1、USB Type-C™ 3.0 × 1 (電源オフUSBチャージ機能対応)					
		背面	USB3.0 × 2、USB2.0 × 2					
	モニター ※10	コントローラー	AMD Radeon™ RX 580 グラフィックス				NVIDIA® GeForce® GTX 1060	
		接続端子	HDMI ×1 DisplayPort×3				デュアルリンク DVI-D ×1 HDMI ×1 DisplayPort×3	
			マルチディスプレイ	4画面対応				4画面対応
	その他I/O	前面※11	メディアカードリーダー×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1					
	背面	ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1、セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール USB日本語(109A)キーボード(コンパクトタイプ) & USB光学スクロールマウス						
	キーボード & マウス	-						
スピーカー	-							
サイズ(幅×奥行き×高さ)	縦置き：約165 × 379 × 366 mm							
質量	約 6.8 kg							
使用環境	温度：5～35℃(動作時)、-30～65℃(非動作時) 動作保証温度：15～80℃(26℃の場合)							
電源	300W ATX電源、Active PFC搭載、80PLUS BRONZE (82%電源変換効率)相当							
ソフトウェア	プリインストール	dts Studio Sound、HP Support assistant、CyberLink (DVDムービー再生ソフト)、その他						
	セキュリティ	マカフィー®リブセーフ（30日版）						
オプション	リカバリメディア※13	-				-		
消費電力 (標準時 / 最大時)※14	約 45W / 300W				約 47W / 300W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15	-				省エネ法対象外			
付属品※16	速効！HPパソコンナビ特別版、マニュアル一式、電源コード、保証書等							
標準保証※17※18	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)				1年間			
使いやすサート※19	1年間							

Windows®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。

Windows®を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0稼働時。

※2 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※3 HPでは、純正メモリのオプション販売はしておりません。お客様自身でご用意いただいたメモリを増設された場合の動作についてはサポート外となります。

※4 お客様がバージョン構成を変更された環境での動作は保証されません。

また、表記上のハードドライブ容量は、1GB＝1000MB換算であり、1GB＝1024MB換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。

※5 ■DVDライター
<書込>DVD±R(2層式)・DVD-RW 最大6倍速、DVD±R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速

<読み>DVD-ROM・DVD±R(1層式/2層式)・DVD±RW 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。すべてのソフトの再生を保証するものではありません。

※6 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。

※7 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラー、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

また、モニターを複数接続した際の最大解像度を保証するものではありません。

※8 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカード及び周辺機器の奥行き、高さに制限があります。

カード面の冷却版、ファン、コンデンサ等突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。

※9 アンテナは本体に内蔵されます。M.2スロットを1つ占有します。

本製品のアンテナ数は送信機2、受信機2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、送信機間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※10 USB 3.0 ポートはデータ転送のみ対応します。

※11 HDCP、COPP、CPRMに対応しております。オンボードのディスプレイ端子は使用できません。

※12 メディアカードリーダーにて対応可能なメディアは、下記となります。但し、全てのメディアの動作を保証するものではありません。

SDカード、SDHCカード、SDXCカード、メモリスティック、メモリスティックセレクト、メモリスティック Pro、メモリスティックマジックゲート

このコンピュータは、ハードドライブから、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

※13 システム復元のためのリカバリメディアは標準添付されません。プリインストールソフトリカバリマネージャにてリカバリメディアの作成を強くお奨めします。

リカバリメディアを使用して再セットアップを行うと、ストレージ内に保存されているデータは全て消去されますのであらかじめ必要なデータ等のバックアップを行ってください。

リカバリメディアにはパーティション分割機能等はありません。工場出荷時の復元のみとなりますのでご了承ください。

なお、リカバリメディアの作成は、DVD-RW(2層式)、DVD+RW(2層式)、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスク、DVD-RAM、全てのブルーレイディスクに対応していません。

製品ご購入後、リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/

※14 周辺機器の接続などで、OSを起動させた状態での測定値。

※15 エネルギー消費効率は、省エネ法で定め測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(半消費単位)で除したものです。2011年度基準で表示しております。

達成率はA:100%以上200%未満 AA:200%以上500%未満 AAA:500%以上で示しており、100%未満の場合は%を記載しております。

※16 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。

※17 引き取り修理サービスは、お客様ご希望の場所に引き取りを伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低有効期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライブのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp/support/Desktop_End_of_Support/

※18 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※19 使いやすサポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

HP_LPC580_20180215_03D