HP Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY dv6-7200（インテル®モデル）シリーズ				
モデル	HP ENVY dv6-7200/CT				
オペレーティングシステム	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit)				
プロセッサー	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (2.50GHz、インテル®スマート・キャッシュ 3MB)	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz-3.10GHz、インテル®スマート・キャッシュ 3MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー(2.40GHz-3.40GHz、インテル®スマート・キャッシュ 6MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-3720QM プロセッサー(2.60GHz-3.60GHz、インテル®スマート・キャッシュ 6MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0	インテル® Core™ i7-3820QM プロセッサー(2.70GHz-3.70GHz、インテル®スマート・キャッシュ 8MB) / インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0
カラー※1	ミッドナイトブラック				
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット				
メモリ※2	4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) PC3-12800 (1600MHz)（最大16GB）				
メモリスロット	2スロット(204ピン SO-DIMM)				
ストレージ1※3	320GB HDD (SATA、7200rpm) / 750GB HDD (SATA、7200rpm)				
ストレージ2※4	なし / 32GB SSD (mSATA)				
オプティカルドライブ※5	DVDスーパーマルチドライブ / ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) / ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)				
指紋認証機能	内蔵指紋認証機能				
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)				
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)、自動認識				
内蔵無線LAN※6	IEEE802.11b/g/n、オン/オフボタン付き				
Bluetooth®	Bluetooth4.0				
グラフィックスタイプ※7	インテル®HDグラフィックス4000 （プロセッサーに内蔵）		NVIDIA® GeForce® GT 650M グラフィックス		
ビデオメモリ	メインメモリ2GB搭載時：最大781MB（メインメモリと共有） メインメモリ4GB以上搭載時：最大1664MB （メインメモリと共有）		2GB		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	15.6インチワイドHDウルトラウリアビュー・ディスプレイ(1366×768/最大1677万色) / 15.6インチワイドフルHD非光沢・ディスプレイ(1920×1080/最大1677万色)				
外部ディスプレイ※9	最大2048×1536/最大1677万色				
ポインティングデバイス	タッチジェスチャー対応タッチパッド (タッチパッド オン/オフ機能付き)				
メディアカードスロット※10	2in1メディアスロット				
キーボード	キーピッチ※11:約19×19mm、キーストローク:約1.8mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[106キー]				
インターフェイス	アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子:※12×1、USB3.0×3、USB2.0×1、ネットワークポート(RJ45)×1、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1				
オーディオ機能	IDT High Definition Audio準拠、Beats Audio™ クアッドスピーカー、サブウーファー、内蔵マイク				
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット				
サイズ（幅x奥行きx高さ）※13	378×247×29.4（最薄部）~35（最厚部）mm				
質量※14	約2.5kg（標準バッテリパック装着時）				
ACアダプター	65W スマートACアダプター （動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50－60 Hz、約250g、46×108×30mm(突起部・コード含まず)）		120W スマートACアダプター （動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz、約469g、75.5×148×26.5mm(突起部・コード含まず)）		
消費電力(標準時※15/最大時)	約15W/約65W		約16W/約120W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	M区分 0.098（AAA）	M区分 0.098（AAA）	M区分 0.052（AAA）	M区分 0.048（AAA）	M区分 0.046（AAA）
バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ(6セル) / リチウムイオンバッテリ(6セル)＋リチウムイオンバッテリ(9セル)				
バッテリ駆動時間※17※18	約7時間		約6時間30分		
セキュリティソフトウェア※19	ノートン インターネット セキュリティ 2013（60日版）/ ノートン インターネット セキュリティ 2013（15カ月版）/ ノートン インターネット セキュリティ 2013（24カ月版）				
オフィスソフト	なし/ Microsoft® Office Personal 2010 Service Pack1/ Microsoft® Office Home and Business 2010 Service Pack1				
主なソフトウェア※19	Cyberlink PowerDVD 10、Cyberlink YouCam等				
主な添付品※20	スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書等				
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※21※22				

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※2 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
16GB(8GB×2) PC3-12800 (1600MHz)は、システム上の制限により、32GB SSD (mSATA) と組み合わせてご使用いただく事はできません。

※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※4 32GB SSD (mSATA) をハードドライブのキャッシュドライブとしてご使用いただけます。
32GB SSD (mSATA) は単体でご使用いただくことはできません。
OS上は表示されず、記憶領域としてもご使用いただけません。
OSや各種アプリケーションの起動など、ハードドライブの読み込みスピードの高速化に役立ちます。

※5 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。
コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナーを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトはできません。

DVDスーパーマルチドライブ
＜書込＞ DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW 最大6倍速、DVD+R・DVD+R(2層式)・DVD-R(2層式)・DVD+RW 最大8倍速、DVD-R 最大16倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速
＜読込＞ DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD+RW・DVD-RW 最大8倍速、CD-ROM・ CD-R・CD-RW 最大24倍速

ブルーレイROMドライブ
＜書込＞ DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW 最大6倍速、DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD+R(2層式)・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速・DVD+R 最大16倍速、CD-R 最大24倍速
＜読込＞ BD-ROM・BD-ROM(2層式)・BD-R・BD-R(2層式)・BD-RE・BD-RE(2層式) 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD+R(2層式)・DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD+RW・DVD-RW 最大8倍速、CD-ROM・ CD-R・CD-RW 最大24倍速

ブルーレイディスクドライブ
＜書込＞BD-R・BD-R(2層式) 最大6倍速、BD-RE・BD-RE(2層式) 最大2倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW 最大6倍速、DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD+R(2層式)・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速・DVD+R 最大16倍速、CD-R 最大24倍速
＜読込＞ BD-ROM・BD-ROM(2層式)・BD-R・BD-R(2層式)・BD-RE・BD-RE(2層式) 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速、DVD-ROM・DVD+R・DVD+R(2層式)・DVD-R・DVD-R(2層式)・DVD+RW・DVD-RW 最大8倍速、CD-ROM・ CD-R・CD-RW 最大24倍速

8cmのオプティカル ディスクはオプティカル ドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。

＊ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。
＊ブルーレイソフト再生時には、ハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。
＊メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイソフトの再生ができない場合があります。
＊ブルーレイでは、著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーは、メッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。

※6 本製品の通信速度の規格値は、最大受信速度：300Mbps、最大送信速度：300Mbpsです。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、
ご利用状況により変化します。

※7 HDCP、COPPに対応しています。

※8 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※9 アナログRGB ミニD-sub15ピンからの映像出力。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
HDMI出力端子からの出力は1080p映像方式に対応します。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。
SD I/Oカードはご利用できません。
SDHC・SDXCメモリカードの高速転送規格「UHS-I」に対応しておりません。
miniSDカード、microSDカード等のメモリカードにアダプターを装着して使用することはできません。
アダプターが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。
「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/

※11 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。
HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。
描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※13 最薄部は突起部を除きます。最厚部は突起部を含みます。

※14 構成により異なります。

※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックの中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。
バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。

※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。上記数値は、MobileMark 2007 battery benchmarkによります。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。

※18 ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリ駆動に切り替わり、プロセッサーやグラフィックスの性能が十分に発揮されない場合があります。

※19 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは、添付されません。このコンピューターは、ハードドライブから、またはリカバリディスクから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずリカバリディスクを作成してください。なお、リカバリ ディスクは、2層式DVD-RW、2層式DVD+RW、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよびDVD-RAMに対応していません。製品ご購入後、リカバリディスクをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
ウォールマウントプラグは、120W スマートACアダプターの場合添付されません。

※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※　本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。

※ 環境条件　動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度－20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

HPCNB_dv6-7200i_2012101201D