

HP ENVY 13

Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY 13-ba1000 シリーズ			
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro			
モデル	スタンダードモデルG2	スタンダードプラスモデルG2	パフォーマンスモデルG2	パフォーマンスプラスモデルG2
	13-ba1032TU	13-ba1033TU	13-ba1014TX	13-ba1015TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (最大 4.20GHz, インテル®スマートキャッシュ 8MB)		インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサ (最大 4.70GHz, インテル®スマートキャッシュ 12MB)	
カラー※2	ペイルゴールド			
メモリ※3	8GB オンボード (2933MHz, DDR4 SDRAM)	16GB オンボード (2933MHz, DDR4 SDRAM)		
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)	512GB SSD (PCIe NVMe M.2)		1TB SSD (PCIe NVMe M.2)
Optane™メモリ※5	-	インテル® Optane™ メモリー H10 & ソリッドステート・ストレージ (32GB / NVMe M.2)		-
オプティカルドライブ	-			
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)			
ネットワークコントローラー	-			
内蔵無線LAN※6	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth5.0			
グラフィックスタイプ※7	インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサに内蔵)		NVIDIA® GeForce® MX450 グラフィックス	
ビデオメモリ	メインメモリと共有		2GB (GDDR6)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	13.3インチワイド・フルHDプライトビュー (光沢)・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)			13.3インチワイド・UHD(4K・光沢)・IPSタッチディスプレイ (3840×2160 / 最大1677万色)
外部ディスプレイ※9	最大 3840×2160 / 最大 1677万色			
ポインティングデバイス	クリックパッド (タッチジェスチャー対応)			
メディアカードスロット※10	microSDカードスロット			
キーボード※11	バックライトキーボード (日本語配列)			
インターフェイス※12	Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps x1 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, 電源オフUSB充電機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートx1		SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps x1 (Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, 電源オフUSB充電機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートx1	
オーディオ※13	Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク			
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM			
プライバシー スイッチ ※14	対応 (物理シャッター付き)			
Windows Hello	指紋認証センサー			
サイズ (幅×奥行き×高さ)※15	306 × 194 × 16.9 mm			
質量	約 1.3 kg			
ACアダプター	65W ACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC, 動作周波数: 50-60 Hz)			
消費電力 (※16 最大時)	最大 65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	10区分 16kWh/年 (AA)			
バッテリー※17	リチウムイオン バッテリー (3セル / バッテリーファスト充電機能対応)			
バッテリー駆動時間※18※19	最大 13時間		最大 10時間	
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー®リブセーフ (30日版)			
オフィスソフト※21	なし / Office Home & Business 2019			
主なソフトウェア※20	HP Support Assistant, HP Command Center, その他			
主な添付品※22	速効! HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、電源コード、保証書 等			
標準保証※23※24	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)			
使い方サポート※25	1年間			

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。本製品のメモリは増設・交換できません。上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 Intel® Optane™メモリによる高速化システムは、PC内蔵のランダムアクセスメモリ (RAM) に置き換わるものや、これらの容量を増やすものではありません。
- ※6 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※7 HDCPIに対応しています。
- ※8 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※9 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps端子もしくはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。

※11 キーピッチ：約19×18.7mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[88キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※13 ステレオ録音できない場合があります。

※14 カメラ機能のオン / オフを切り替えるスイッチです。

※15 最薄部は突起部を除きます。

※16 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)

※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。

バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※18 MobileMark® 2018にて計測した数値です。

※19 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリ寿命は本体保証の対象外です。

※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※21 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。

製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。<http://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※25 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 483 x 69 x 305 mm / 約 2.44kg

HPCNB_13-ba1000_20201209_05D