

HP ENVY 16-h1000

Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY 16-h1000 シリーズ	
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro	
モデル	パフォーマンスモデルG2	ハイパフォーマンスモデルG2
	16-h1011TX	16-h1012TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i7-13700H プロセッサ (最大 5.00GHz, インテル® スマート・キャッシュ 24MB) インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0	インテル® Core™ i9-13900H プロセッサ (最大 5.40GHz, スマートキャッシュ24MB) インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0
カラー※2	ナチュラルシルバー	
メモリ※3	32GB (16GB×2) DDR5-5200MHz (最大32GB)	
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ※4	2TB SSD (PCIe Gen4x4 NVMe M.2)	
オプティカルドライブ	-	
Web カメラ	HP True Vision 5MP IR カメラ (約500万画素)	
ネットワークコントローラー	-	
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ※6	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop グラフィックス	
ビデオメモリ	8GB (GDDR6)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/輝度/ppi/リフレッシュレートの)※7	16.0インチワイド・WQXGA・IPSディスプレイ (2560×1600 / 400nit / 189ppi / 120Hz) テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ	
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160	
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)	
メディアカードスロット※9	microSDカードスロット	
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列)	
インターフェイス※11	HDMI 2.1出力端子×1、Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
オーディオ※12	Bang & Olufsen クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM	
プライバシー機能 ※13	カメラオフボタン、マイクミュートボタン搭載	
Windows Hello	顔認証センサー	
サイズ (幅×奥行き×高さ)※14	約 357.4 × 252.4 × 19.9 mm	
質量	約 2.67 kg	
ACアダプター	200W スマートACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz)	
消費電力 (※15 最大時)	最大 200W	
EPEAT®※16	Gold登録済み	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	12区分 30.5kWh/年 (A)	
バッテリー※17	リチウムイオン バッテリー (6セル / バッテリーファストチャージ機能対応)	
バッテリー駆動時間※18※19	最大 5時間30分	最大 5時間
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー®リブセーフ (30日版)	
オフィスソフト※21	なし / Office Home & Business 2021	
主なソフトウェア※20	HP Support Assistant、その他	
主な添付品※22	ACアダプター、電源コード、保証書 等	
標準保証※23※24	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)	
使い方サポート※25	1年間	

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0稼働時。

マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。

また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリは増設・交換できません。

上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 HDCPに対応しています。

※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。

これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 HDMI 2.1出力端子・Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。

それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。

※10 キーピッチ：約19.0×19.0mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[87キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

HDMI 2.1出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※12 ステレオ録音できない場合があります。

※13 Webカメラとマイクを、キーボード上のボタンで物理的にオン/オフ制御できる機能です。

Windows Helloの顔認証機能を利用する場合はあらかじめWebカメラをオンにしておく必要があります。

※14 突起部を除きます。

※15 最大消費電力は現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。

※16 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら (<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/>)

※17 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。

バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。

端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※18 MobileMark® 2018にて計測した数値です。

※19 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。

また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※21 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <https://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※25 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、

ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

梱包サイズ：約 595 x 68 x 342 mm / 約 4.19 kg

HP ENVY 16-h1000_20230608_01D