

HP ENVY x360 13 (セラミックホワイトカラー)

Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY x360 13-ay0000 シリーズ		
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit) ※「Windows 11へ無料でアップグレード」対象製品		
モデル	ベーシックモデル	スタンダードモデル	
	13-ay0132AU	13-ay0133AU	13-ay0134AU
プロセッサ※1	AMD Ryzen™ 3 4300U モバイル・プロセッサ (4C/4T, 6MB キャッシュ, 3.7GHz ブースト時 最大) + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 5 4500U モバイル・プロセッサ (6C/6T, 11MB キャッシュ, 4.0GHz ブースト時 最大) + Radeon™ グラフィックス	
カラー※2	セラミックホワイト		
メモリ※3	8GB オンボード (3200MHz, DDR4 SDRAM)		16GB オンボード (3200MHz, DDR4 SDRAM)
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)		512GB SSD (PCIe NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-		
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	-		
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth5.0		
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサに内蔵)		
ビデオメモリ	メインメモリと共有		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	13.3インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)		
プライバシーモード (HP Sure View / Gen3) ※8	対応		
外部ディスプレイ※9	最大 3840 × 2160 / 最大1677万色		
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット※10	microSDカードスロット		
キーボード※11	バックライトキーボード (日本語配列)		
インターフェイス※12	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1		
オーディオ※13	Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM		
プライバシー スイッチ ※14	対応 (物理シャッター付き)		
Windows Hello	指紋認証センサー		
サイズ (幅×奥行き×高さ)※15	約 306 × 194 × 15.5 (最薄部) - 16.5 (最厚部) mm		
質量	約 1.25 kg		
ACアダプター	65W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力 (標準時※16/最大時)	約 6W / 65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	12区分 14.1kWh/年 (AAA)		
バッテリー※17	リチウムイオン バッテリー (3セル)		
バッテリー駆動時間※18※19	最大 17時間		
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー®リブセーフ (30日版)		
オフィスソフト※21	なし / Office Personal 2019 / Office Home & Business 2019		
主なソフトウェア※20	HP Support Assistant、HP Command Center、その他		
主な添付品※22	速効! HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、電源コード、保証書 等		
標準保証※23※24	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)		
使い方サポート※25	1年間		

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※ 2021年後半から2022年前半にかけて順次アップグレード、もしくはWindows 11がプリインストールされた状態で出荷されます。

いずれの場合も無料です。詳しくはこちら。(https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11)

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリは増設・交換できません。

上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。
パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPに対応しています。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 内蔵型プライバシースクリーン機能。プライバシーモードのオン/オフ切り替えはF1キーで行えます。
- ※9 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。
それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。
SD I/Oカードはご利用できません。
- ※11 キーピッチ：約19.0×19.0mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[88キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※13 ステレオ録音できない場合があります。
- ※14 カメラ機能のオン / オフを切り替えるスイッチです。
- ※15 突起部を除きます。
- ※16 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。
バッテリパックに衝撃を与えないでください。
バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。
また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※18 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※19 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリ寿命は本体保証の対象外です。
- ※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※21 Office をセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※25 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
また、サポート期間は標準保証期間に準じます。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 518 x 68 x 303 mm / 約 2.9kg

HPCNB_13-ay0000_White_20201208_02D