

HP Pavilion Aero 13

Directplusモデル

シリーズ名	HP Pavilion Aero 13-be1000 シリーズ					
オペレーティングシステム	Windows 11 Home				Windows 11 Pro	
モデル	スタンダードモデルG2		スタンダードプラスモデルG2		パフォーマンスモデルG2	
	13-be1017AU	13-be1018AU	13-be1019AU	13-be1020AU	13-be1021AU	13-be1022AU
プロセッサ※1	AMD Ryzen™ 5 5625U 6 コア/12 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス				AMD Ryzen™ 7 5825U 8 コア/16 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス	
カラー※2	セラミックホワイト	ピンクベージュ	セラミックホワイト	ピンクベージュ	セラミックホワイト	ピンクベージュ
メモリ※3	8GB オンボード (3200MHz,DDR4 SDRAM)			16GB オンボード (3200MHz,DDR4 SDRAM)		
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)			512GB SSD (PCIe NVMe M.2)		
オプティカルドライブ	-					
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)					
ネットワークコントローラー	-					
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E対応)、Bluetooth 5.2					
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサに内蔵)					
ビデオメモリ	メインメモリと共有					
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	13.3インチワイド・WUXGA非光沢・IPSディスプレイ (1920×1200 / 最大1677万色)					
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160 / 最大1677万色					
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)					
メディアカードスロット	-					
キーボード※9	バックライトキーボード (日本語配列)					
インターフェイス※10	HDMI 2.1出力端子 ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート ×1					
オーディオ※11	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク					
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM					
Windows Hello	指紋認証センサー					
サイズ (幅×奥行き×高さ)※12	約 298 × 209 × 16.9 (最薄部) -18.9 (最厚部) mm					
質量※13	約 957 g					
ACアダプター	65W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz)					
消費電力 (※14 最大時)	最大 65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	12区分 17.9kWh/年 (AAA)					
バッテリー※15	リチウムイオンバッテリー (3セル / バッテリーファストチャージ機能対応)					
バッテリー駆動時間※16※17	最大 11時間					
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー®リブセーフ (30日版)					
オフィスソフト※19	なし / Office Home & Business 2021					
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、HP QuickDrop、その他					
主な添付品 ※20	スマートACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書等					
標準保証※21※22	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)					
使い方サポート※23	1年間					

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

本製品のメモリは増設・交換できません。

上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。日本国内での6GHz帯の周波数割当てについては総務省にて調整中です。(2022年4月現在)

当該周波数帯域は、利用可能になり次第ソフトウェア等のアップデートで利用できるようになります。

※6 HDCPIに対応しています。

※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。

これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 HDMI 2.1出力端子またはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 キーピッチ: 約18.7×18.4mm、キーストローク: 約1.3mm、JIS標準準拠[89キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※11 ステレオ録音できない場合があります。

※12 最薄部は突起部を除きます。

※13 質量はモデル、構成により異なります。

※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)

※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。

バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※16 MobileMark® 2018にて計測した数値です。

※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <https://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90% (ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95% (ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリーパックの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 420 x 68 x 304 mm / 約 2.1kg

HPCNB_13-be1000_20220422_04D