

HP ENVY Rove²⁰

は選択可能な項目です

Directplusモデル

シリーズ名	HP ENVY Rove ²⁰ シリーズ	
モデル	HP ENVY Rove 20-k001TU	
型番	E4X38PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 8 (64bit)	
プロセッサ (動作周波数, キャッシュ, コア数)	インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ(1.70GHz, インテル® スマート・キャッシュ 3MB, 2コア/4スレッド)	
筐体	タブレット・オールインワンPC	
メモリ※1	8GB (4GB × 2) PC3L-12800 (1600MHz) (最大16GB)	
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ※2	1TB ハイブリッド・ハードドライブ (8GBフラッシュメモリ内蔵 / 5400回転)	
オプティカルドライブ	-	
Beats Audio™	対応	
グラフィックス	コントローラー	インテル® HD グラフィックス 4400 (プロセッサに内蔵)
	ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有)
ディスプレイ※3	パネルタイプ	20インチワイド 10点タッチ対応 IPSディスプレイ
	解像度 / 表示色	最大1600 × 900ドット/最大1677万色
	アスペクト比	16:9
	視野角 (水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
各部名称	右側面	ボリュームコントロールボタン、USB3.0 × 1 (電源オフUSB充電機能対応)、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート × 1
	左側面	画面回転ボタン、USB3.0 × 2、電源コードコネクタ
	背面	スタンドリリースボタン
	上面	電源ボタン
	底面	SDカードスロット※4
ネットワークコントローラー	10/100 Mbps ネットワークコネクション (HP USBイーサネットアダプター使用)	
内蔵無線 LAN※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Draft) + Bluetooth 4.0	
キーボード & マウス※6	ワイヤレス日本語 (109A) キーボード (Windowsファンクションキー付) & ワイヤレス光学スクロールマウス	
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素、ディスプレイ内蔵)	
マイク	デュアルマイク (ディスプレイ内蔵)	
スピーカー	Beats Audio™デュアルスピーカー + サブウーファー (ディスプレイ内蔵)	
サイズ (幅 × 奥行き × 高さ)	通常使用時/13°	約 506 x 194 x 314 mm
	水平使用時/90°	約 506 x 322 x 36 mm
質量	約5.6kg	
使用環境	温度: 5~35°C(動作時)、-30~65°C(非動作時) 動作保証湿度: 15~80%(26°Cの場合)	
AC アダプター	65W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz)	
ソフトウェア	プリインストール	HP Support assistant、リカバリマネージャ (リカバリメディア作成、リカバリマネージャ)、CyberLink、その他
	エンターテインメント※7	HP Games、Monopoly、JigSaw Wars、Fresh Paint、Classic Board Games、Fingertapps Instruments、YouCam
	セキュリティ	ノートン インターネット セキュリティ 2013 (60日版)
	オフィス互換性ソフト※8	なし / KINGSOFT Office2012 Standard (CD-ROM版) / KINGSOFT Office2012 Standard (USB版)
リカバリメディア※9	-	
消費電力 (標準時※10 / 最大時)	約23W/65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	N区分 0.061 (AAA)	
バッテリー※12	リチウムイオンバッテリー (3セル)	
バッテリー駆動時間※13	約4時間15分	
付属品※14	マニュアル一式、電源コード、ウォールマウントプラグ、ACアダプター、HP USBイーサネットアダプター、保証書等	
標準保証※15※16	1年間保証 (引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート) / 3年間保証 (引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)	
プレミアム電話サービス※17	HPなんでも相談サービス (30日 / 90日 / 180日 / 1年用)	

Windows®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。

Windows®を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

- ※1 本製品のメモリはユーザーがアクセスできるタイプではありません。HPでは純正メモリのオプション販売はしていません。お客様自身でご用意いただいたメモリを増設された場合の動作についてはサポート外となります。
- ※2 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。8GBフラッシュメモリをハードドライブのキャッシュとしてご使用いただけます。OS上は表示されず、記憶領域としてもご使用いただけません。OSや各種アプリケーションの起動など、ハードドライブの読み込みスピードの高速化に役立ちます。
- ※3 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※4 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。
- ※5 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※6 ワイヤレスキーボードとマウスのレシーバーは本体に内蔵されています。
- ※7 一部のソフトウェアは英語版となります。ゲームのすべての機能を利用するには、インターネットへの接続が必要な場合があります。
- ※8 このソフトウェアはプリインストールされません。同梱のメディアよりインストールしてお使いください。また、製品本体とは別箱での配送となります。
- ※9 このコンピューターは、ハードドライブから、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ずリカバリメディアを作成してください。なお、リカバリメディアの作成には、外付けのオプティカルドライブが必要です。リカバリメディアを使用して再セットアップを行うと、ストレージ内に保存されているデータは全て消去されますのであらかじめ必要なデータ等のバックアップを行ってください。なお、リカバリメディアの作成は、DVD-RW(2層式)、DVD+RW(2層式)、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスク、DVD-RAM、全てのブルーレイディスクに対応していません。
- ※10 周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算単位)で除したものです。2011年度基準で表示しております。達成率はA:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上、と示しており、100%未満の場合は%を記載しております。
- ※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。本製品のバッテリーは着脱できるタイプではありません。
- ※13 上記数値は、弊社環境下で以下のアプリケーションに対して一連のスク립トを実施しバッテリーを使いきった場合の、バッテリー駆動時間の数値です: Adobe® AcrobatReader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003, and Winzip® 10.0. (*これらのアプリケーションは、工場出荷時に製品本体に含まれているわけではありません)。また、バッテリーを完全に充電した状態で、輝度設定60nit、バッテリー駆動時の自動輝度調整機能オフ設定、ワイヤレスLANオフ設定、スリープモードおよび休止状態モードをオフ設定、およびコンピューター動作とバッテリー駆動時間テストに必要な以外の他の全てのプログラム、ユーティリティ、サービスをオフにした設定の環境下での数値となります。バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※14 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。
- ※15 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。
- ※16 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※17 HPなんでも相談サービスは、サービス期間中年中無休で、パソコン本体、OS、周辺機器、ブラウザー、メーカー等のソフトウェア、インターネット接続のサービスを利用する上で発生する操作についての疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービスの提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を提供するサービスです。