

HP SlateBook¹⁰ x2

HP Directplusモデル

シリーズ名	HP SlateBook ¹⁰ x2 シリーズ		
モデル	HP SlateBook 10-h016RU x2	HP SlateBook 10-h017RU x2	HP SlateBook 10-h018RU x2
オペレーティングシステム※1	Android™ 4.2		
プロセッサ(最大動作周波数)	NVIDIA® Tegra® 4 (最大 1.80GHz)		
カラー※2	スモークシルバー		スノーホワイト
メモリ※3	2GB (DDR3L) オンボード		
ストレージ※4	16GB (eMMC)	64GB (eMMC)	
オプティカルドライブ	-		
Web カメラ	前面: 92万画素 背面: 200万画素		
ネットワークコントローラー	-		
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11a/b/g/n(オン/オフボタン付)+Bluetooth3.0		
ディスプレイタイプ (液晶解像度)※6	10.1インチワイド・IPSタッチディスプレイ(光沢/1920×1200)		
ポインティングデバイス	イメーじパッド(タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット	タブレット: microSDカードスロット(最大32GB)※7 キーボードドック: SDカードスロット(最大32GB)※8		
キーボード	日本語配列キーボードドック※9(キーピッチ※10: 約17.3×16.3mm、キーストローク: 約1.5mm、84キー)		
インターフェイス	タブレット: マイク入力/ヘッドフォン出力コンポポート×1※11 キーボードドック: HDMI出力端子×1※12、USB2.0×1※13、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポポート×1		
センサー	加速度センサー、ジャイロスコプ、デジタルコンパス		
オーディオ機能	dts Sound+、スピーカー×2、内蔵マイク		
サイズ(幅×奥行き×高さ)※14	タブレット: 258×182×9.6mm タブレット+キーボードドック: 258×194×20-22.5mm(ゴム足含む最厚部)mm		
質量	タブレット: 約600g タブレット+キーボードドック: 約1.25kg		
ACアダプター	20W ACアダプター(動作電圧: 100-240VAC、動作周波数: 50-60Hz、約160g、33.5×91×27mm(突起部・コード含まず))		
バッテリー※15	タブレット: 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー キーボードドック: 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー		
バッテリー駆動時間※16※17	タブレットのみ: 約8時間45分 キーボードドック装着時: 約14時間45分		
オフィス互換ソフト※18	KINGSOFT Office for Android		
主なソフトウェア	Google Play、Gmail、Google Search、Google Chrome、Google マップ、Youtube 他 ※18 HP ePrint、等		
主な添付品	ACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書等		
標準保証	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証、電話サポート)※19※20		

※1 プリインストールされているオペレーティングシステムのみサポートいたします。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 メモリの増設は出来ません。また、本製品のメモリはユーザーがアクセスできるタイプではありません。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

※6 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※7 対応SDメモリーカードはmicroSDカードです。すべてのメディアの動作を保証するものではありません。また、高速データ転送には対応しておりません。

※8 SDメモリーカード、SDHCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。

miniSDカード、microSDカード等のメモリーカードにアダプターを装着して使用することはできません。

アダプターが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメモリアスロットを破損する恐れがあります。

※9 本製品はキーボードでの「かな入力」に対応しておりません。日本語を入力するには「ローマ字」にて入力をお願いいたします。

※10 主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※11 キーボードドック装着時はタブレット側のマイク入力/ヘッドフォン出力コンポポートをご使用いただけません。

※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)、HDMIケーブルを介した機器制御方式、アンダースキャンには対応しておりません。

※13 すべての他社製品の動作を保証するものではありません。またUSBホスト機能には対応しておりません

※14 高さの数値は最薄部です。

※15 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。

端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※16 バッテリー駆動時間は、製品の動作環境、使用するアプリケーション、設定などにより変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※17 連続動画再生時(720p)の駆動時間。ただし、実際の駆動時間は、使用環境および設定などにより異なります。

上記数値は、弊社環境下で以下の設定にてバッテリーを使い果たした場合の、バッテリー駆動時間の数値です。

輝度を最小限設定、システム音量50%、オーディオ再生音量100%、Wi-Fiオフ設定。

※18 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。Google Play上のすべてのアプリに対応するものではありません。

※19 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※20 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

HPNCB_SlateBook10_2013072901D