

# Victus by HP 16 (インテル)

Directplusモデル

シリーズ名	Victus by HP 16-d0000 シリーズ				
オペレーティングシステム	Windows 11 Home				
モデル	コンベンショナルモデル	スタンダードモデル	スタンダードプラスモデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスプラスモデル
	16-d0137TX	16-d0135TX	16-d0138TX	16-d0230TX	16-d0231TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-11400H プロセッサ (最大 4.50GHz, インテル® スマート・キャッシュ 12MB)			インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ (最大 4.60GHz, インテル® スマート・キャッシュ 24MB)	
カラー※2	セラミックホワイト				
チップセット	インテル® HMS70チップセット				
メモリ※3	16GB (8GB×2) DDR4-2933MHz (最大32GB)			16GB (8GB×2) DDR4-3200MHz (最大32GB)	
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)				
ストレージ※4	512GB SSD (PCIe Gen3x4 NVMe M.2) (PCIe Gen3 NVMe M.2 空×1)				
オーディオドライヴ	-				
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)				
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)				
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth5.0				
グラフィックスタイプ※6	NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop グラフィックス		NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop グラフィックス
ビデオメモリ	4GB (GDDR6)				6GB (GDDR6)
ディスプレイタイプ (リフレッシュレート/液晶表示最大解像度/精度)※7	16.1インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (144Hz / 1920×1080 / 250nIt)				
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160 / 最大 1677万色				
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)				
メディアカードスロット※9	SDカードスロット				
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)				
インターフェイス※11	HDMI 2.0 出力端子 × 1、 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps × 1 (DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps × 3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、 ネットワークポート (RJ45) × 1、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート × 1	HDMI 2.1 出力端子 × 1、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps × 1 (DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps × 3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、ネットワークポート (RJ45) × 1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート × 1			
オーディオ※12	B&O play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク				
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM				
サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 370 × 260 × 23.5 mm				
質量	約 2.468 kg			約 2.48 kg	
ACアダプター	150W ACアダプター (動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz)	200W ACアダプター (動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz)			
消費電力 (※13 最大時)	最大 150W	最大 200W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	12区分 31.7kWh/年 (86%)				
バッテリー※14	リチウムイオン バッテリー (4セル / バッテリーファストチャージ機能対応)				
バッテリー駆動時間※15※16	最大 5時間30分				最大 5時間
セキュリティソフトウェア※17	マカフィー® リブセーフ (30日版)				
オフィスソフト※18	なし / Office Home & Business 2019				
主なソフトウェア※19	OMEN Gaming Hub、HP Support Assistant、その他				
主な添付品※19	ACアダプター、電源コード、保証書 等				
標準保証※20※21	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)				
使いやすサポート※22	1年間				

Windows®のサポートはマイクロソフト指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。  
なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。  
マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。  
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。  
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。  
これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。  
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。  
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。  
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  
実際のデータ転送速度は、送信機器との距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。  
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPは対応です。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのわがが見える場合があります。  
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 HDMI 出力端子使用時。  
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。  
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。  
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードの一つのスロットで利用可能。  
それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。  
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。  
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。  
SD I/Oカードはご利用できません。
- ※10 キーピッチ：約18.7×18.4 mm、キーストローク：約 1.5 mm、JIS標準準拠 [74キー]  
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。  
HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。  
描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要のある場合があります。
- ※12 ステレオ録音できない場合があります。
- ※13 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)
- ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えてください。  
バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。  
バッテリーパックは、消耗品です。  
また本製品のバッテリーはユーザーが電解できるタイプではありません。  
バッテリー交換の際は、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 MobileMark® 2018にて計測した数値です。
- ※16 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。  
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。
- ※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。  
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。  
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。  
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。  
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。  
別途リカバリメディアをお求めの際は、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/

※20 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。

詳細はこちら([http://www.hp.com/jp/support/Note\\_End\\_of\\_Support](http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support))

※21 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※22 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、

HPJ(ソコン・タブレット)の基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPJ(ソコン・タブレット)以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体背面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 552 x 69 x 345 mm / 約 3.71 kg

HPCNB\_16-d0000\_20210909\_07D