

Victus by HP 16 (AMD)

Directplusモデル

シリーズ名	Victus by HP 16-s1000 シリーズ
オペレーティングシステム	Windows 11 Home
モデル	アドバンスモデル 16-s1000AX
プロセッサ※1	AMD Ryzen™ 7 8845HS 8コア/16スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
カラー※2	マイカシルバー
メモリ※3	16GB (8GB×2) DDR5-5600MHz
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)
ストレージ※4	1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
オプティカルドライブ	-
Web カメラ	HP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、 Bluetooth5.3
グラフィックスタイプ※6	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop グラフィックス
ビデオメモリ	8GB (GDDR6)
ディスプレイタイプ (リフレッシュレート/液晶表示最大解像度/ 輝度)※7	16.1インチワイド・QHD非光沢・IPSディスプレイ (240Hz / 2560×1440 / 300nit)
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)
メディアカードスロット	-
キーボード※9	バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)
インターフェイス※10	HDMI 2.1 出力端子 × 1、 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ×1 (Power Delivery、 DisplayPort™ 1.4、電源オフUSB充電機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応)、 ネットワークポート (RJ45) ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
オーディオ※11	HyperX オーディオコントロールデュアルスピーカー、DTS:X® Ultra対応、内蔵デュアルマイク
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM
サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 369 × 259.4 × 23.9 mm
質量	約 2.30 kg
ACアダプター	230W ACアダプター (動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz)
消費電力 (※12 最大時)	最大 230W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	12区分 23.2kWh/年 (AA)
EPEAT®※13	Gold登録済み
バッテリー※14	リチウムイオン バッテリー (4セル / バッテリーファスト充電機能対応)
バッテリー駆動時間※15※16	最大 5時間
セキュリティソフトウェア※17	マカフィー® リブセーフ (30日版)
オフィスソフト※18	なし / Office Home & Business 2021 (デジタルアタッチ版)
主なソフトウェア※17	OMEN Gaming Hub、HP Support Assistant、その他
主な添付品※19	ACアダプター、電源コード、保証書 等
標準保証※20※21	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)
使い方サポート※22	1年間

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。

これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。

※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。

※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 HDCPは対応です。

※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。

これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 HDMI 出力端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 キーピッチ：約18.7×18.4 mm、キーストローク：約1.5 mm、JIS標準準拠[74キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。

描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※11 ステレオ録音できない場合があります。

※12 最大消費電力は現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。

※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら (<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/>)

※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。

バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。

バッテリパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※15 MobileMark® 25にて計測した数値です。

※16 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、

電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。

使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。

※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。

※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。<https://www.hp.com/jp/recoverykit/>

※20 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。

詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※21 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※22 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、

HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

また、サポート期間は標準保証期間に準じます。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 552 x 69 x 345 mm

HPCNB_16-s1000_202424_01D