



HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC

Table with columns for model numbers (e.g., 6H15SPAABJ, 6H15PAAABJ) and rows for various specifications including materials, color, OS, processor, RAM, storage, camera, connectivity (Wi-Fi, Bluetooth, USB), ports, keyboard, touchpad, battery, and warranty.

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で復元することが可能です。

- ※1 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11へのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。
※2 インテリキーボード・フースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの応じに応じて決まります。搭載の最大動作周波数はコアの動作している場合の指標値です。
※3 フォイリバーティション(CoM)は全権限がNTPSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GBの割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
※4 1. SIMカードは本体に付属しません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
3. SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態を抜き差しを行ってください。
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
5. eSIMにも利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
6. インテル® XMM™ 7560 5G LTE Advanced Proは、通信キャリアのカーriersの通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
FDD LTE
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (Band 71)
TDD LTE
2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (Band 48), 5200 (Band 46 RX only)/Mhz
HSPA+
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) Mhz
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。
◆通信速度
LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
※4' 1. SIMカードは本体に付属されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5G+サービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
3. SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態を抜き差しを行ってください。
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
5. eSIMにも利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
6. Intel® 5G Solution 5000のカーriersする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
4.1E FDD/TDD operating band
B1(B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71)
4WCDDMA/HSPA+ operating band
B1(B2/B3/B4/B5/B6)
4G NR sub-6GHz
n1(n2/n3/n4/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n43/n44/n66/n71/n77/n78/n79)
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。ファームウェア更新が必要となる場合があります。
◆通信速度
SA 5G NR sub-6 Peak: DL 4.67Gbps/UL 1.25Gbps
5G NSA sub 6G: DL 3.8 Gbps/UL 700Mbps
LTE use Category DL 19 (DL 15 Gbps)
use Category UL 13 (UL 150Mbps)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
※7 ストレージのフォーマットファイルの削除は特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
※8 標準時計の買替。構成により異なります。買替は団体であり、同じ構成でも異なる場合があります。
※9 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
※10 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックはの中に入らないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
※12 保証およびサポートはそれそれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリンストールドキュメントは予告なく変更となる場合があります。
※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必ずに応じてサポートとドライバページャリソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp/ko リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
※14 高付品は予告なく変更になる場合があります。
※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
※18 エネルギー消費効率とは、JIS C82623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ等級基準達成率は以下の表示値で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)
※19 J-Moss Greenマークに対応しています。J-Moss Greenマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/gp-greenlabelをご確認ください。
※20 環境条件(動作時): 温度0~35℃、(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
※21 使用状況により本体温度、ファームウェア、各種ソフトウェア、液晶ディスプレイ、キーボード、ファンの働き方、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ご・膝のうて使用したり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たることにより、低温度での恐れがあります。
※22 本品には磁石が使用されています。精密機械、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。