

OS※1	Windows 11 Pro (日本語) Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのアップグレード) (日本語) ※7		
筐体素材	CNCマグネシウム		
カラー	スレートブルー		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (10コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz※3)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム		
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー無効	インテル® vPro™ テクノロジー有効	インテル® vPro™ テクノロジー無効
メモリ	オンボード LPDDR5		
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)		
ストレージ※3	256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCIe NVMe, SED自己暗号化機能付き) // 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe, SED自己暗号化機能付き) // 1TB M.2 SSD (PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe NVMe)		
Webカメラ	5MP Webカメラ (HP Auto Frame)、IRカメラ (Windows Hello 対応)、HP Camera Privacy Key		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi 6E 準拠) + Bluetooth 5.3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証プロトコル: 802.1X, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAPv0, MSCHAPv2, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA' / 暗号化: 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP		
WWAN	なし	Intel® XMM™ 7560 R+ LTE Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード + eSIM) 対応) ※4	なし
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード	なし
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) ※5	13.5インチワイド (3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ (光沢、1920x1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド (3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1280ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect (内蔵フライバシースクリーン機能) 搭載	13.5インチワイド (3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ (光沢、1920x1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ※6	HDMI 2.0		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7x18.7mm、キーストローク: 1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き)		
インターフェイス	USB Type-Cポート (Thunderbolt™ 4対応) x2、USB Type-Aポート1 (パワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※7 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※7		
セキュリティチップ	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase (NIST 準拠) ※8、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレスト内蔵		
サイズ (幅x奥行x高さ)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず) mm		
質量※9	約1.0kg	約1.06kg	約1.0kg
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™ アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz) サイズ: 88.0 x 53.5 x 21.0 (突起部・コード含まず) mm、約220g		
消費電力 (通常時※10/最大時)	約5W / 65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	12区分 19.8kWh/年(AA)	12区分 19.8kWh/年(AA)	12区分 19.8kWh/年(AA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※10、MIL-STD-810H (18項目)		
標準バッテリー※11	リチウムイオンポリマーバッテリー (4セル、45Whr)、高耐久型 (充放電回数は1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間※12	MobileMark 2018: 最大約12時間45分 JEITA測定法 Ver2.0: 最大約14時間32分		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30~45分、90%まで約90分		
ソフトウェアー	プリインストール/プリロード※13 HP Support Assistant 等		
オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア※14	なし / あり		
主な添付品※15	HP 65W スリム USB Type-C™ アダプター、保証書等		
保証期間※16	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ※18		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマインストリームと指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows クリーンインストール後、リペアクター EOS イメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承ください。本システムは Windows 10 又は 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2 Windows 10 Pro がインストールされています。Windows 11 Pro のライセンスも含まれています。Windows 11 にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10 をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※3 インテル® クラウド・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。

※4 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域 NTFS フォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして 30GB 前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム CD または市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された状態で動作は保証されません。

※5 1. SIMカードは本体に挿入できません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
3. SIMカード (nanoSIMカード) は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。
4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。
5. eSIM のご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
6. インテル® XMM™ 7560 R+ LTE Advanced Pro 通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆周波数
FDD LTE
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (Band 71)
TDD LTE
2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz
HSPA+
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時 (ローミング時または現地SIMカード利用時) に有効となります。

◆通信速度
LTE: 918 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
HSPA+: 21 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click Pro および HP Sure Sense Pro がプリインストールされます。

※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Erase により、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル廃棄時には HP Secure Erase でのデータ消去を推奨します。

※10 最終製品の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※11 ACアダプター連用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※12 この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリーパックは次の中に入れないください。バッテリーパックに衝撃を与えないください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※15 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート & ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/リカバリメディアはリカバリメディアキット版を別途でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※18 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後送るサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※20 国、地域による提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※21 エネルギー消費効率とは、JIS C6220 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示図で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※22 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/greenlabelをご覧ください。

※23 動作条件 (動作時): 温度 0~35°C (非動作時): 温度 0~60°C、湿度 5~95% (但し、結露しないこと)。

※24 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間壁や壁のうて使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、高温や火の恐れがあります。

※25 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。