



HP ZBOOK FIREFLY
データシート



HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

P2-3 [AMD Ryzen™ 5 PRO 8640HS プロセッサー搭載モデル](#)

P3-6 [AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサー搭載モデル](#)

P6-7 [AMD Ryzen™ 9 PRO 8945HS プロセッサー搭載モデル](#)

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	ベーシック5Aモデル(UMA タッチ)	ベーシック5A Plusモデル(UMA タッチ)	ベーシック5A Plusモデル(UMA タッチ) w/Wolf Connect
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 8640HS プロセッサ (最大周波数 4.9GHz*1、基本周波数3.5GHz、コア数6個、スレッド数 12、L2 + L3キャッシュ 22MB)		
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット × 2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ*2	512GB M.2 SSD (NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN/Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN*3	なし		
LPWAN	なし	Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)	
HP Protect and Trace with Wolf Connect*4	なし	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間	
近距離無線通信 (NFC) *5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ*6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応		
ディスプレイタイプ*7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LED/バックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) × 1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) × 2、スマートカードリーダー × 1*8*9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 × 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時)*10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)*1	後日掲載予定		
標準バッテリー*11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間*12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30 ~ 45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応*13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア*14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品*15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証*16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応*17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	ベーシック5A Plusモデル(UMA タッチ LTE)	スタンダード7Aモデル(UMA タッチ)	スタンダード7Aモデル(UMA タッチ) w/Wolf Connect
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 8640HS プロセッサ (最大周波数 4.9GHz※1、基本周波数3.5GHz、コア数6個、スレッド数 12、L2 + L3 キャッシュ 22MB)	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサ (最大周波数 5.1GHz※1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2 + L3 キャッシュ 24MB)	
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット × 2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ※2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		
webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN/Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN※3	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	なし	
LPWAN	なし	Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)	
HP Protect and Trace with Wolf Connect※4	なし	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間	
近距離無線通信 (NFC) ※5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバ 対応		
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドホン/マイクジャック × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) × 1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) × 2、スマートカードリーダー × 1 ※8※9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 × 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時)※10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	後日掲載予定		
標準バッテリー※11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間※12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30 ~ 45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	スタンダード7Aモデル(UMA タッチ LTE)	スタンダード7Aモデル(UMA)	スタンダード7Aモデル w/Wolf Connect
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサ (最大周波数 5.1GHz*1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)		
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ*2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)		
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN*3	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	なし	
LPWAN	なし		Wolf Connect専用CAT-M (Qualcomm 9205)
HP Protect and Trace with Wolf Connect*4	なし		LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間
近距離無線通信 (NFC) *5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ*6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックストライバー 対応		
ディスプレイタイプ*7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト)	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1※8*9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5×6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時)*10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)*1	後日掲載予定		
標準バッテリー*11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回/ロングライフ)		
バッテリー駆動時間*12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応*13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア*14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品*15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証*16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応*17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	スタンダード7Aモデル(UMA LTE)	スタンダード7A Plusモデル(UMA)	スタンダード7A Plusモデル(UMA LTE)w/Wolf Connect
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサ (最大周波数 5.1GHz※1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2 + L3キャッシュ 24MB)		
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット × 2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ※2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	
webカメラ	HP プライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数 : 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN※3	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	なし	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	なし		
HP Protect and Trace with Wolf Connect※4	なし	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間	
近距離無線通信 (NFC) ※5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応		
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ : 18.7 × 18.7mm、キーストローク : 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) × 1、 Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート × 1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、 USB Power Delivery、 DisplayPort™ 1.4) × 2、 スマートカードリーダー × 1 ※8※9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、 HP Sure Start、 HP Sure Click、 HP Sure Run、 HP Sure Recover、 HP Sure Admin、 HP BIOSphere、 HP Client Security Manager、 HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 × 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時)※10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧 : 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数 : 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	後日掲載予定		
標準バッテリー※11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数 : 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間※12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時 : HP Fast Chargeにより50%まで約30 ~ 45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、 HP Presence 等		
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	スタンダード7AダブルPlusモデル(UMA)	スタンダード7AダブルPlusモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス9Aモデル(UMA)
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサー (最大周波数 5.1GHz*1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2 + L3 キャッシュ 24MB)		AMD Ryzen™ 9 PRO 8945HS プロセッサー (最大周波数 5.2GHz*1、基本周波数4.0GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2 + L3 キャッシュ 24MB)
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ		
メモリスロット	SODIMMスロット × 2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ*2	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(SMP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN/Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN*3	なし	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	なし
LPWAN	なし		
HP Protect and Trace with Wolf Connect*4	なし	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間	なし
近距離無線通信 (NFC) *5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ*6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックドライバー 対応		
ディスプレイタイプ*7	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) × 1、 Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート × 1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、 USB Power Delivery、 DisplayPort™ 1.4) × 2、 スマートカードリーダー × 1*8*9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、 HP Sure Start、 HP Sure Click、 HP Sure Run、 HP Sure Recover、 HP Sure Admin、 HP BIOSphere、 HP Client Security Manager、 HP Secure Erase (NIST準拠)、 HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 × 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時)*10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)*1	後日掲載予定		
標準バッテリー*11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間*12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30 ~ 45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応*13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、 HP Presence 等		
リカバリメディア*14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品*15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証*16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応*17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

モデル	パフォーマンス9Aモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect	パフォーマンス9A Plusモデル(UMA)	パフォーマンス9A Plus モデル(UMA LTE) w/Wolf Connect
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 9 PR0 8945HS プロセッサ (最大周波数 5.2GHz※1、基本周波数4.0GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2 + L3キャッシュ 24MB)		
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット × 2、デュアルチャネル仕様		
M.2ストレージ※2	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN※3	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)	なし	HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き)
LPWAN	なし		
HP Protect and Trace with Wolf Connect※4	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間	なし	LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間
近距離無線通信 (NFC) ※5	NFC NXP NPC300		
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応		
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1200、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) × 1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート × 1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate × 1、Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4) × 2、スマートカードリーダー × 1 ※8※9		
オーディオ機能	Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2)		
セキュリティ/ マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 × 6mm) 等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ (幅×奥行き×高さ)	315.6mm × 224.3mm × 19.2mm (最薄部、突起部含まず)		
質量(最小構成時) ※10	約 1.42 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)		
消費電力(最大時)	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	後日掲載予定		
標準バッテリー ※11	リチウムイオンポリマーバッテリー (3セル、56Whr)、高耐久性 (充放電回数: 1000回 / ロングライフ)		
バッテリー駆動時間 ※12	後日掲載予定		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: HP Fast Chargeにより50%まで約30 ~ 45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応 ※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Wolf Security for Business、HP Presence 等		
リカバリメディア ※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください		
主な添付品 ※15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証 ※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17 (グローバル保証は1年間引き取り修理対応)		

HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 ブースト時の最大周波数
- ※2 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
- ※3 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
(2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
(3) SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。
(4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
(5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
- ◆周波数
 - WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)
 - LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHz (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHz (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHz (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)
- ◆通信速度
 - LTE: ue-Category Download 16, (Download: 1 Gbps), ue-Category Upload 18, (Upload: 211Mbps)
 - DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)
 - ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- ※4 サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。 https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
- ※5 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース (PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用) には対応しておりません。
- ※6 BIOS設定によりグラフィックスが使用するメモリ容量を確保することができます。CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。8GB以上を確保する場合にはシステムメモリ32GB以上の搭載を推奨します。ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続して使用いただくことを推奨いたします。
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。
- ※10 構成により異なります。
- ※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- ※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年6月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

8. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

